

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-SMARTBOX-B
Art. Nr.: 46405



9120129931977

Kurzbeschreibung

Funkempfänger in Verbindung mit Funkthermostat SMARTCUBE, schwarz



Die ETHERMA SMARTBOX ist ein intelligenter, drahtgebundener Funkempfänger zur komfortablen Steuerung sämtlicher Elektroheizgeräte. Als zentraler Bestandteil des ETHERMA SMART SYSTEMS wird sie direkt am Heizgerät montiert und überzeugt durch ihre montagefreundliche Aufputz-Bauweise sowie ihren großzügigen Anschlussbereich für eine einfache Installation. Dank WLAN (2,4 GHz) und Steuerung über den ETHERMA SMARTCUBE und die SMART App ermöglicht das System eine präzise Temperaturregelung, Zeitprogrammierung und individuelle Einstellungen – bequem von überall. Zwei Kabdeldurchführungsoptionen erleichtern die Anpassung an örtliche Gegebenheiten. Die Cloud-Anbindung erfolgt datenschutzkonform über Server in Deutschland. Mit 230 V Versorgungsspannung, einem Schaltstrom von 8A und Schutzart IP44 ist die SMARTBOX bestens für den modernen, energieeffizienten Heizkomfort gerüstet. Erhältlich in den Farben weiß oder schwarz.

ETIM 10 Merkmale

Geeignet für Dimmer	✗	Leistungsaufnahme	1840 Watt
Geeignet für Pulsdrucker	✗	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Rolladenschalter	✗	RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Geeignet für Jalousieschalter	✗	Funkfrequenz	2400 Megahertz
Geeignet für Jalousie-/Rolladenschalter	✗	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Schalter	✓	Anzahl der Befehle	0
Im Gehäuse	✓		
Im Röhrensockelgehäuse	✓		
Als Modul/Platine	✓		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	✗		
Schalt-Betrieb	✓		
Mit Funkhandsender	✗		
Mit Funkcodiergerät	✗		
Mit Funktaster	✗		
Montageart	Aufputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	✓		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Farbe	schwarz		
Transparent	✗		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP30		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Modulation	UKW (FM)		
Rollingcode-System	✗		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		

Erstellt am: 16.12.2025

Kompatibel mit Google Assistant	x
Kompatibel mit Amazon Alexa	x
IFTTT-Unterstützung verfügbar	x