

## System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT System 55



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 5376 01     | 1  | 131,19             | 02 | 4010337050261 |
|  Reinweiß glänzend       | 5376 03     | 1  | 131,19             | 02 | 4010337050537 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 5376 27     | 1  | 131,19             | 02 | 4010337050612 |
|  Anthrazit               | 5376 28     | 1  | 134,19             | 02 | 4010337050636 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 5376 26     | 1  | 138,93             | 02 | 4010337050575 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 5376 005    | 1  | 138,93             | 02 | 4010337050650 |
|  Grau matt (lackiert)    | 5376 015    | 1  | 138,93             | 02 | 4010337087304 |
|  Edelstahl (lackiert)    | 5376 600    | 1  | 147,51             | 02 | 4010337050674 |

## Merkmale

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleneinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
- Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz

- Kurzzeitbetrieb.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
- Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
- Grundlichtfunktion.
- Nachtlichtfunktion.

Funktionen mit Gira System 3000 App

- Einstellen der Helligkeitsschwelle.
- Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Einstellen der Nachlaufzeit.
- Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
- Anwesenheitssimulation.
- Ausschalvorwarnung.
- Tagbetrieb.
- Gehtest.
- Zeitschaltfunktion.
- Automatischer Meldebetrieb (Blinkend).
- Manueller Meldebetrieb (Blinkend).

---

## Technische Daten

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Erfassungswinkel:               | 180°                  |
| Helligkeitswert                 |                       |
| - einstellbar:                  | ca. 5 bis 500 lx      |
| - fest:                         | Tagbetrieb            |
| Empfindlichkeit:                | 0, 25, 50, 75, 100 %  |
| Schutzart                       |                       |
| - System 55, System 70:         | IP20                  |
| - TX_44:                        | IP44                  |
| Nachlaufzeit:                   | ca. 10 s bis 60 min   |
| Montagehöhe bis 2,20 m          |                       |
| - Erfassungsbereich nach vorne: | max. 15 m             |
| - Reichweite zu jeder Seite:    | max. 10 m             |
| Montagehöhe bis 1,10 m          |                       |
| - Erfassungsbereich nach vorne: | max. 10 m             |
| - Reichweite zu jeder Seite:    | max. 9 m              |
| Sendeleistung:                  | max. 2,5 mW, Klasse 2 |
| Sendereichweite:                | typ. 10 m             |

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C

---