

H8138.T-.-03

Product manual is available by scanning the QR code.

Service

ABB AG – BUSCH-JAEGER

Freisenbergstr. 2, DE-58513 Lüdenscheid

BUSCH-JAEGER.de

go.abb/contact

DE

EN

NL

27MU200000M0044110

Deutsch

IP-Touch 5" Außenstation

Bedienung

1	Kamera
2	Lautsprecher und Mikrofon
3	5 Zoll Touchdisplay
4	Abschlussleiste

Anbindung

1	Reset-Taster
2	Micro-USB Anschluss für Update
3	Steckklemmen (DC+...GND) für eigenständige Stromversorgung
4	Steckklemmen (LOCK...GND) für Türöffner
5	Steckklemmen (COM...NC...NO) für potentialfreien Ausgang
6	LAN (PoE)
7	Anschluss für nächstes Modul
8	Anschluss für Exit-Taste
9	Anschluss für den Sensor zur Erkennung des Türzustands
10	Anschluss für 5"-Displaymodul
11	Anschluss für vorheriges Modul
12	Anschluss für A/V-Modul
13	Anschluss für Wiegand-Ausgang Unterstützt 26 Bit und 34 Bit

Technische Daten

Nennspannung	24 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$
Betriebsspannungsber eich	20-27 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$
Nennstrom	27 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 410 mA
	24 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 450 mA
Umgebungstemperatu r	-20 °C...+55 °C
Kameratyp	CMOS
Kamera- Betrachtungswinkel	130°
Auflösung	HD (1280 x 720 Pixel)
Umgebungs helligkeit	<50000 Lux
Spannungsversorgung Türöffner	18 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft

Potenzialfreier Ausgang Türöffner	230 V $\sim$, 3 A 30 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 3 A
Video-Codec	H.264
Audio-Codec	G.711
IP-Level	IP 54
IK-Level	IK 07

English

IP touch 5" outdoor station

Operation

1	Camera
2	Speaker and microphone
3	5 inch touch display
4	End strip

Connection

1	Reset button
2	Micro USB update connector
3	Plug-in clamps (DC+...GND) for standalone power supply
4	Plug-in clamps (LOCK...GND) for door opener
5	Plug-in clamps (COM...NC...NO) for floating output
6	LAN (PoE)
7	Connector for next module
8	Connector for exit button
9	Connector for the sensor used for door status detection
10	Connector for 5" display module
11	Connector for previous module
12	Connector for A/V module
13	Connector for Wiegand output It supports 26 bits and 34 bits

Technical data

Rating voltage	24 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$
Operating voltage range	20-27 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$
Rating current	27 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 410 mA
	24 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 450 mA
Operating temperature	-20 °C...+55 °C
Camera type	CMOS
Camera viewing angle	130°
Resolution ratio	HD (1280 x 720 pixel)
Ambient brightness	<50000 Lux
Power supply for door opener	18 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 4 A impulse, max. 250 mA holding

Floating output for door opener	230 V $\sim$, 3 A 30 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 3 A
Video codec	H.264
Audio codec	G.711
IP level	IP 54
IK level	IK 07

Nederlands

IP-Touch 5" buitenpost

Bediening

1	Camera
2	luidspreker en microfoon
3	5" touchdisplay
4	Afsluitlijst

Verbinding

1	Resetimpulsdrukker
2	MicroUSB-aansluiting voor update
3	Steekklemmen (DC+...GND) voor zelfstandige voeding
4	Steekklemmen (LOCK...GND) voor deuropener
5	Steekklemmen (COM...NC...NO) voor potentiaalvrije uitgang
6	LAN (PoE)
7	Aansluiting voor volgende module
8	Aansluiting voor exit-toets
9	Aansluiting voor de herkenning van de deurtoestand gebruikte sensor
10	Aansluiting voor 5" displaymodule
11	Aansluiting voor vorige module
12	Aansluiting voor A/V-module
13	Aansluiting voor Wiegand-uitgang Ondersteunt 26 bit en 34 bit

Technische gegevens

Spanningswaarde	24 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$
Nominale stroom	27 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 410 mA
	24 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 450 mA
Omgevingstemperatuur	-20 °C...+55 °C
Cameratype	CMOS
Camera-invalshoek	130°
Resolutie	HD (1280 x 720 pixels)
Omgevingshelderheid	<50000 lux
Voeding deuropener	18 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 4 A impuls, max. 250 mA continu

Potentiaalvrije uitgang deuropener	230 V $\sim$, 3 A 30 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, 3 A
Video-codec	H.264
Audio-codec	G.711
IP-level	IP 54
IK-level	IK 07