




#### Anschlussbeispiel



Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
[https://eltako.com/redirect/FDH62NP-230V\\*FTKB](https://eltako.com/redirect/FDH62NP-230V*FTKB)



Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/FTKB-wg>

## FDH62NP-230V+FTKB



**Funk-Dunstabzugshauben-Steuerung. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10 A/250 V AC.**  
**Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Für Einbaumontage. 49 x 51 mm, 20 mm tief.**

**Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>.**

Mit der komfortablen Tipp-Technik können bis zu 32 Funk-Universaltaster und Funk-Fensterkontakte eingelernt werden. Es sind nur Sensoren zulässig welche melden, dass das Fenster tatsächlich geöffnet bzw. schräg gestellt ist. Sonst besteht Vergiftungsgefahr!

Bidirektionaler Funk aktivierbar. Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 230 V.

**Kontaktschaltung im Nulldurchgang.** Bistabiles Relais, dadurch gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Beim Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Schaltzustand erhalten.

Bei wiederkehrender Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet.

**Die Dunstabzugshaube kann nur bei geöffnetem Fenster eingeschaltet werden.**

Wird das Fenster geschlossen, schaltet das Relais aus.

**Mit zuschaltbarer Strommessung für die integrierte Beleuchtung an der Dunstabzugshaube,** damit die Beleuchtung, trotz geschlossenem Fenster, eingeschaltet werden kann.

Mit einem Funktaster oder einem örtlichen konventionellen 230 V-Steuertaster (ein Glühlampenstrom ist nicht zugelassen) kann der Lernmodus gesperrt, entsperrt oder der Speicherinhalt gelöscht werden.

## FTKB-wg



**Funk-Fenster-Türkontakt mit Solarzelle und Batterie 75 x 25 x 12 mm, reinweiß glänzend.**

Der Fenster-Türkontakt FTKB versorgt sich ab 100 Lux Tageslicht selbst mit einer Solarzelle, sonst mehrere Jahre mit einer Knopfzelle CR2032.

Beim Schließen und Öffnen wird jeweils zweimal kurz hintereinander das betreffende Telegramm gesendet. Zyklisch ca. alle 8 Minuten wird das aktuelle Statustelegramm gesendet.

Befestigung durch Kleben.

Maße Fenster-Türkontakt LxBxH: 75 x 25 x 12 mm; Maße Magnet LxBxH: 37 x 10 x 6 mm.

|                          |                                                                           |                          |                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>FDH62NP-230V+FTKB</b> | Funk-Dunstabzugshauben-Steuerung mit Fenster-Türkontakt, 1 Schließer 10 A | <b>Art.-Nr. 30100036</b> | <b>136,03 €/St.</b> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|