

18.21-18.31 BEWEGINGSMELDER VOOR INSTALLATIE BINNENHUIS

- MONTAGE**
- AANSLUITSCHEMA**
2a-2b Interne aansluitingen
- INSTELLINGEN**
A helderheidsdrempel (5...350)lx
B uitschakelvertragingstijd (10s...12min)
OPMERKING
Als instelknop A op de maximum waarde is ingesteld, dan schakelt het contact onafhankelijk van de lichtsterkte van het omgevingslicht
- FUNCTIE**
4a Bewegingsdetectie
Uitgangskontakt
- VERTICAAL DETECTIEBEREIK**
(Detectiebereik - Plafondmontage)
5a Meervoudige installatie
- DEMONTAGE**
- TOEBEHOREN**

OPMERKING
- Bij inbedrijfname of na elke spanningsonderbreking volgt een initialisatie van ca. 30 seconden
- De uitvoeringen voor 24 V AC/DC voedingsspanning zijn niet geschikt om op een SELV circuit aan te sluiten



18.21 **18.31**

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1				
	18.x1.8.230.0000 U_N (120...230)V AC (50/60 Hz) $U_{min} - U_{max}$ 96 V AC - 253 V AC		18.x1.8.230.0300 U_N (120...230)V AC (50/60 Hz) $U_{min} - U_{max}$ 96 V AC - 253 V AC	
	18.x1.0.024.0300 U_N 24 V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min} - U_{max}$ (19.2 V - 26.4 V) AC/DC			
P 2 V A (50 Hz) / 1 W				
	1 NO (SPST-NO) 10 A 120 V AC 10 A 230 V AC		1 NO (SPST-NO) 10 A 250 V AC	
	AC1 (230 V) 2300 VA AC15 (230 V) 450 VA	AC1 (230 V) 2500 VA AC15 (230 V) 450 VA		
	(120 V AC) 500 W (230 V AC) 1000 W	(230 V) 1000 W		
	(120 V AC) 200 W (230 V AC) 350 W	(230 V) 350 W		
CFL-LED (230 V) 300 W	CFL-LED (230 V) 300 W			
	(-10...+50)°C			
IP40				

