

**41CPR100**

HERHAALPANEEL MET AANRAAKSCHERM



Met het LOGIFIRE herhaalpaneel is het mogelijk alle signaleringen afkomstig van het systeem te ontvangen en alle commando's uit te voeren, ook ver van de centrale indien deze voor het personeel fysiek lastig bereikbaar is. Voorzien van een 7" kleurendisplay met sensitief touchscreen die dezelfde gebruikersinterface weergeeft als de LOGIFIRE centrale 41CPE118. Maximaal aantal op het RS485- of LAN TCP/IP-netwerk aansluitbare centrales/panelen bedraagt 64. Directe commando's voor zoemer stil, sirene stil, reset, ontruiming, testsignaleringen. Hoofdvoeding 24 Vdc. Maximaal stroomverbruik 220 mA. Geschikt voor montage als bureausteun met de optionele kit art. 41KPR101 of voor inbouw met de optionele kit 41KPR102.



41CPR100

HERHAALPANEEL MET AANRAAKSCHERM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Model	Herhaalpaneel, LOGIFIRE
Compatibele centrales	41CPE118, 41CPE112, 41CPE024, 41CPE012
Max. aantal op het redundante RS485-netwerk aansluitbare central	64
Aantal op het ethernet aan te sluiten centrales	64 met geïntegreerde TCP / IP-interface
Poort programmeren	Micro USB-B
Programmering met pc	Met programmeringssoftware
Lokale programmering	Via menu op display met toetsenbord
Tonen	Sensitive touch kleurenscherm 7" (159x88mm)
Interne zoemer	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Breedte (mm)	227
Hoogte (mm)	166
Diepte (mm)	38
IP-Codering	IP30
Productkleur	Wit RAL 9002, zwart afdekframe
Gewicht van het product (g)	700
Inbouwmontage	Ja, art. 41KPR102
Montage op bureausteun	Ja, art. 41KPR101
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	24VDC
Maximale absorptie (mA)	220

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	ABS
----------------	-----