

# Poste intérieur vidéo de luxe compact mains libres avec écran couleur et fonction de menu, montage en saillie

10-571

4 ans de garantie

Ce poste intérieur vidéo compact monté en saillie, avec écran couleur, est en aluminium et est muni de série des fonctions suivantes : conversation avec un visiteur, distinction de tonalité entre un appel à la porte de l'appartement, un appel à la porte d'entrée et un appel intérieur, commutation de l'éclairage, ouvre-porte, réglage du volume et de l'image, désactivation de la tonalité, activation des images vidéo, indication « occupé » et « appel » au moyen de LED. La commande s'effectue au moyen de 5 touches de fonction et d'un menu qui peut être consulté à l'aide de 3 touches de navigation placées sur le côté de l'appareil. Les fonctionnalités suivantes peuvent être attribuées librement aux touches : envoi d'une fonction de commande pour le relais 10-835, appel parallèle, appel interne, commutation de l'éclairage, réglage d'une fonction « sonner et entrer » ou activation d'une fonction de transfert. La communication avec le visiteur se fait en mode mains libres.



## Données techniques

Poste intérieur vidéo de luxe compact mains libres avec écran couleur et fonction de menu, montage en saillie.

- Fonction: Le poste intérieur vidéo fait partie d'un système de parlophonie comprenant également un poste extérieur et une alimentation. Il permet d'afficher l'image d'un visiteur qui se présente à la porte et de communiquer avec lui. Il est muni d'un écran couleur TFT de 8,5 cm de diagonale. L'appareil doit être fixé sur une boîte d'encastrement au moyen de la plaque de montage fournie. Une conversation commandée manuellement et une conversation mains libres dans les 2 sens sont possibles.

Des touches sont prévues pour ouvrir la porte, activer l'image de la caméra, allumer l'éclairage, activer le menu, entamer la conversation et alterner entre la parole et l'écoute (pour la liaison de conversation activée manuellement).

Quatre signaux d'appel différents sont possibles : depuis la porte de l'appartement, le poste extérieur principal, un poste extérieur secondaire et un autre poste intérieur.

Une tonalité distincte est prévue pour chaque type d'appel. Ces tonalités peuvent être modifiées. Il est possible de choisir parmi 13 tonalités. Il est possible d'attribuer une tonalité différente à 4 boutons de sonnerie spécifiques.

Le signal de sonnerie peut être réglé manuellement. La sonnerie peut être désactivée à l'aide de la touche prévue à cet effet. Une LED rouge s'allume alors pour indiquer la désactivation de la sonnerie et une LED d'indication rouge s'allume alors pour indiquer la désactivation du signal de sonnerie et une LED d'indication verte s'allume en cas d'appel.

L'appareil est pourvu d'un bornier amovible et d'un cavalier afin de configurer la résistance terminale pour le signal vidéo.

Il est possible de raccorder un bouton de sonnerie d'étage libre de potentiel sur le bornier.

Vous pouvez attribuer l'une des fonctions suivantes aux touches de fonction à programmation libre : commuter le contact d'éclairage (par défaut), envoyer une fonction de commande, programmer l'appareil en parallèle sur un autre poste intérieur, activer la fonction intérieure « sonner et entrer », dévier un appel vers un autre appareil.

- Technique de fil: technique 6 fils obligatoire
- Courant d'entrée en repos:  $I(a) = 0,1 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 10 \text{ mA}$  en mode repos

**niko**

- Courant d'entrée maximal:  $I(P_{max}) = 400 \text{ mA}$
- Couleur de finition: gris
- Matériau cadre supérieur: aluminium anodisé + polycarbonate



### Schéma de câblage

