

RF-Empfänger für Motoransteuerung, 230 V, 2 N.G. Kontakte, Unterputz

410-00333



4 Jahre
Garantie

Dieser Empfänger für Unterputzmontage ermöglicht das Öffnen und Schließen von motorgesteuerten Rollläden und Jalousien mit einem drahtlosen Easywave-Taster oder einem drahtgebundenen Taster. Dieser Empfänger verfügt über zwei 230-V-Schließer-Relaiskontakte, die für die Ansteuerung eines Rohrmotors geeignet sind.

Er kann Signale von einem drahtlosen Niko Easywave-Handsender und/oder einem drahtlosen Schalter empfangen. Der Empfänger kann hinter einer Niko-Blindabdeckung oder einem Taster in der Farbe Ihrer Wahl installiert werden. Bitte beachten Sie, dass die Kombination mit dem Taster eine Wandeinbaudose mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm erfordert.

Bis zu 32 Sendecodes können in den Empfänger programmiert werden. Der Empfänger ist entweder mit 1-Tasten-Bedienung (SEQUENZ), 2-Tasten-Bedienung (AUF/AB) oder 3-Tasten-Bedienung (AUF/STOPP/AB, optional mit Lamellenverstellung für Jalousien) ausgestattet. Die Laufzeit des Motors beträgt standardmäßig 90 Sekunden, kann aber für jede Bewegungsrichtung separat eingestellt werden.



Technische Daten

RF-Empfänger für Motoransteuerung, 230 V, 2 N.G. Kontakte, Unterputz

- Strahlungsleistung: 6,38 mW
- Modulation: FSK
- Eingang: 2 externe Taster
- Ausgang: 2 potentialbelasteter Relaiskontakte (Schließer)
- Leistungsaufnahme (Standby): 0,4 W
- Leistungsaufnahme ohne Last: 0,8 W
- Maximale Kontaktlast:
- Nicht kompatibel mit Niko Home Control (drahtlose Bridge oder drahtloser intelligenter Hub)
- Eingangsspannung: 230 Vac
- Maximaler MCB-Wert: 6 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Drahtloses Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Schutzart: IP20
- Abmessungen (HxBxT): 43 mm x 42 mm x 17.5 mm
- Kennzeichnung: CE

Anschlussplan

