

# Handsender mit 5 Kanälen und 3 Bedientasten

05-318

4 Jahre  
Garantie

Mit diesem Handsender bedienen Sie maximal 15 Kreisläufe, unabhängig voneinander, aber abhängig von den Empfängereinstellungen. Sie verwenden den Handsender für 1-Tasten-, 2-Tasten- und 4-Tasten-Funktionen. Der Betriebsstatus und die Kanalauswahl werden mit LEDs angezeigt.

## Technische Daten

Handsender mit 5 Kanälen und 3 Bedientasten

- Bedient maximal 15 voneinander unabhängige Kreisläufe
- Er verfügt über eine visuelle Kontrolle (LED) der Kanalauswahl und des Betriebsstatus.
- Maximaler Sendebereich in einem Gebäude: 30 m
- Maximaler Sendebereich im Freien: 100 m
- Batterietyp: 3V CR2032 (mitgeliefert)
- Möglich zu kommunizieren mit der Connected Controller durch Anschluss des USB RF-Interface an einen freien USB-Port des connected Controllers
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Maximale Hochfrequenzleistung: -4.1 dBm
- Betriebsfrequenz: 868,3 GHz
- Abmessungen (HxBxT): 108 x 38 x 14 mm
- Kennzeichnung: CE

