

Handsender mit 4 Kanälen und 13 Bedientasten

05-312

4 Jahre
Garantie

Mit diesem Handsender bedienen Sie maximal 52 Kreisläufe, unabhängig voneinander, aber abhängig von den Empfängereinstellungen. Sie verwenden den Handsender für 1-Tasten-, 2-Tasten- und 4-Tasten-Funktionen. Der Betriebsstatus und die Kanalauswahl werden mit LEDs angezeigt. Dieser Handsender kann nicht in Niko Home Control Installationen verwendet werden.

Technische Daten

Handsender mit 4 Kanälen und 13 Bedientasten

- Bedient maximal 52 voneinander unabhängige Kreisläufe
- Er verfügt über eine visuelle Kontrolle (LED) der Kanalauswahl und des Betriebsstatus
- Maximaler Sendebereich in einem Gebäude: 30 m
- Maximaler Sendebereich im Freien: 100 m
- Batterietyp: 2 x 3V CR2032 (mitgeliefert)
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Maximale Hochfrequenzleistung: -3.6 dBm
- Betriebsfrequenz: 868,3 GHz
- Abmessungen (HxBxT): 151 x 61 x 21 mm
- Kennzeichnung: CE

