

Fjernbetjening med 4 kanaler og 13 betjeningtaster

05-312

4 års
garanti

Med denne håndholdte sender kan du betjene op til 52 kredsløb, uafhængigt af hinanden, men afhængigt af modtagerindstillingerne. Du kan bruge den håndholdte sender med 1-tast-, 2-tast- og 4-tastfunktioner. Driftsstatus og kanalvalg angives med LED. Denne håndholdte sender kan ikke bruges i Niko Home Control installationer.

Tekniske data

Fjernbetjening med 4 kanaler og 13 betjeningtaster

- Den håndholdte sender kan maksimalt styre 52 kredsløb uafhængigt af hinanden
- Den har en visuel kontrol-LED for kanalvalget og funktionsstatus.
- Maks. sendeområde i en indbygget 30 m
- Maks. sendeområde i åbent rum: 100 m
- Batteritype: 2 x 3V CR2032 (inkluderet)
- Ikke kompatibel med den trådløse bridge
- Kommunikationsprotokol: Easywave®
- Maksimal feltstyrke: -3,6 dBm
- Driftsfrekvens: 868,3 GHz
- Dimensioner (HxBxD): 151 x 61 x 21 mm
- Godkendelse: CE

