

Mini-RF-Interface für Taster oder Schalter, inkl. Batterie

05-315

4 Jahre
Garantie

Die drahtlose Senderschnittstelle für Taster oder Schalter wandelt die Taster- oder Schaltkontakte in ein drahtloses Telegramm um:

- Bei Anschluss von bis zu vier Tastern: Das drahtlose Telegramm wird gesendet, solange der Taster gedrückt wird (max. 10 Sek.).
- Bei Anschluss von bis zu zwei Schaltern: Das drahtlose Telegramm wird gesendet, sobald der Kontakt geschlossen wird. Wenn der Kontakt geöffnet ist, wird ein neues Telegramm gesendet. Beim Schließen oder Öffnen des Kontakts kann eine beliebige Programmierung zugewiesen werden.

In Kombination mit dem Niko Home Control-USB-RF-Interface (410-00099) kann der Handsender auch in Niko Home Control-Installationen verwendet werden.



Technische Daten

Mini-RF-Interface für Taster oder Schalter, inkl. Batterie

- Wandelt externe NO-Kontakte oder bistabile Kontakte in ein RF-Signal um
- 4 Eingänge für Taster oder 2 Eingänge für Schalter
- Maximaler Sendebereich in einem Gebäude: 30 m
- Maximaler Sendebereich im Freien: 100 m
- Modulationsart: FSK
- Batterietyp: 3V CR2032 (mitgeliefert)
- Möglich zu kommunizieren mit der Connected Controller durch Anschluss des USB RF-Interface an einen freien USB-Port des connected Controllers
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Gewicht: 15 g
- Abmessungen (HxBxT): 37 x 30 x 9.8 mm
- Kennzeichnung: CE

