

Alimentazione elettrica di rete

230 V CA/50 Hz, max 0,15 A

Potenza in standby

Pno: N/A Psb: 0,3 W Pnet: 0,3 W

Efficienza a pieno carico

83%

Fattore di potenza (FP)

0,6

Alimentazione in uscita

3-28 V CC

Area dei cavi

Connessioni: 0,5-4,0 mm²

Temperatura operativa esterna

Da -20 a +35 °C

Dimensioni

46x46x18 mm

Protezione

Software da sovratemperatura

Protezione da cortocircuito

Radio

Mesh a 2,4 GHz

Bluetooth®

<10 dBm

Portata radio

C.a 10 m al chiuso

La tecnologia mesh Plejd estende la gamma consentendo alle unità di comunicare tra loro.

0861.1.5

RISCHIO DI LESIONI A PERSONE O COSE

Tutti gli interventi sull'apparecchio devono essere eseguiti da un elettricista autorizzato. Attenersi alle leggi e normative nazionali.

Conforme alle norme

Il fabbricante, Plejd AB, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LED-10 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE e delle licenze di terze parti sono disponibili al seguente indirizzo internet: plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Svezia



Informazioni importanti

Non utilizzare il prodotto se presenta segni visibili di danneggiamento.




Smaltimento e riciclaggio

Questa apparecchiatura elettrica non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici. Contattare il centro di riciclaggio locale per istruzioni sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



LED-10

MANUALE DI INSTALLAZIONE



Ulteriori informazioni sono disponibili nell'app Plejd o su plejd.com

NOTA!

Durante l'installazione, il prodotto non è dimmerabile.
Utilizzare l'app per configurarlo prima dell'uso.

1 Collegare il prodotto

Installare il prodotto nella scatola elettrica dietro il pulsante/
coperchio della scatola o fissarlo con una clip di montaggio
(MNT-01, non inclusa) alla parete o alla guida DIN.

In caso di installazione in ambienti isolati o caldi, o con più
dimmer nella stessa scatola, la potenza totale è inferiore.

Si noti che il carico del LED non è dimmerabile fino a
quando non viene configurato il LED-10. Il carico è
impostato su un livello di luminosità basso (20 mA) fino
alla configurazione del prodotto.

I carichi a corrente costante (CC) sono collegati in serie.
I carichi a tensione costante (CV) sono collegati in parallelo.


Carico (CC)

150 mA	1-4 W
350 mA	1-9 W
500 mA	1-10 W
700 mA	1-10 W

Carico (CV)

12 V CC	0-8 W
24 V CC	0-10 W

Utilizzare solo per carichi LED (CC).



t_c segna il punto con la temperatura più alta, 85 °C,
a una temperatura ambiente massima di 35 °C.

Ingressi di controllo 1 2

Gli ingressi di controllo 1 e 2 possono essere utilizzati
per il controllo con:

- pulsante (preimpostato)
- interruttore della luce
- sensore di movimento (con conduttore neutro).

Gli ingressi possono essere utilizzati anche per
controllare uno o più prodotti Plejd in modalità
wireless. Inoltre, facendo doppio clic su un pulsante
è possibile attivare gli scenari.

2 Seguire le istruzioni nell'app

Scaricare l'app Plejd da App Store o Google Play.
Dopo aver alimentato l'unità seguendo lo schema di
cablaggio, usare l'app per completare l'installazione.
La configurazione richiede Bluetooth® e una
connessione Internet.

3 Consegna del sistema Plejd

Una volta completata l'installazione, troverete il
codice di sistema nell'app. Scrivere il codice
sull'adesivo in dotazione. Posizionare l'adesivo
nella scatola di derivazione e consegnare la
cartella di benvenuto **CIAO!** al cliente.

Assistenza

In caso di domande tecniche, contattare il nostro
servizio clienti: support@plejd.it