

**4888C****VOEDINGSMIXER VOOR SIMPLEBUS1**

Deze voedingsmixer in een 8 DIN behuizing wordt gevoed met 230VAC. De ingang wordt aangesloten op een Simplebus1 signaal, waarna deze mixer de voedingsspanning van de monitor superponeert op het signaal (beeld en geluid) van de stamleiding er kunnen maximaal honderd toestellen (per voedingsmixer) worden aangesloten, deurintercomtoestellen of monitoren, verdeeld over 4 uitgangen. Voorzien van led voor signalering van een eventuele kortsluiting in de stamlijn. Voorzien van 4 lijnafsluitblokjes art.1216. Afmetingen: 140x140x67 mm (8 DIN modulen). Vanaf versie IR013 is deze compatibel met alle Simplebus 2 producten.



4888C

VOEDINGSMIXER VOOR SIMPLEBUS1

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	230VAC / 50÷60Hz
Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	8

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	800
-----------------------------	-----

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	67
Breedte (mm)	140
Diepte (mm)	140
Type behuizing	Makrolon 9425
Productkleur	Wit RAL9010
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
---------------------------------	----

MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	700
------------------------------	-----