

**41CPE212NL****GEADR. BRANDMELDCENTRALE LOGIFIRE2, NL**

De Logifire 2 is een adresseerbare brandmeldcentrale, geleverd met één ingebouwde luskaart, met de mogelijkheid om een tweede toe te voegen. Elke luskaart ondersteunt tot 250 adresseerbare apparaten, voor een maximum van 500 apparaten in totaal, die kunnen worden verdeeld over maximaal 48 logische zones. De centrale biedt duidelijke visuele statusinformatie via een LCD-display en 16 zone-leds. Daarnaast beschikt zij over een ingebouwde LAN-kaart, waarmee meerdere centrales met elkaar kunnen worden verbonden en/of gekoppeld aan het Comelit MySites cloudplatform voor beheer en bediening op afstand via een webinterface en de MyComelit mobiele app. De Logifire 2 is nu compatibel met de draadloze Logifire-serie van Comelit. De 41CPE212NL is een versie die is ontworpen om te voldoen aan de specifieke eisen van de NEN 2575-3 norm die in Nederland wordt toegepast, met een extra sectie op het frontpaneel, ONTRUIMINGSALARM, voor een speciale ONTRUIMINGSPROCEDURE. Goedgekeurd volgens EN 54-2 en EN 54-4.


41CPE212NL
GEADR. BRANDMELDCENTRALE LOGIFIRE2, NL
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Model	Geadresseerde brandmeldcentrale 1-2 lussen, LOGIFIRE
Aantal lussen	standaard 1, uitbreidbaar tot 2 met uitbreiding 41ECL022
Communicatieprotocol lus uitbreiding	Comelit
Max. aantal toestellen per lus (n°)	250
Aantal beschikbare detectiezones	48
Connectiviteit	LAN, RS485, Ethernet, Cloud Comelit MySites
Alarmniveaus (T1 en T2)	Ja
Interne zoemer	Ja
Timer ontruiming (T3)	Ja
Activeringsvertraging van de sirenes	1 ÷ 10 minuten
Detectie met bevestiging (dubbele actie)	Ja
Beheer activeringsvertragingen	Ja
Maximaal aantal gebeurtenislogboeken (n°)	10000
Meertalig displaymenu	Ja
Interfacemodule EVAC-centrales	Ja, art. 41EVC101 optioneel
Maximum aantal aansluitbare EVAC-centrales (n°)	5
Optionele thermische printer	Ja, art. 41PRN100
Montage in modulaire systemen	Ja
Inbouwmontage	Ja, art. 48BIA100
Bedrijfsmodus met/zonder bediening (dag/nacht)	Ja
Beheer door paneelrepeater	Ja
Aantal op het ethernet aan te sluiten centrales	64 met geïntegreerde TCP / IP-interface
Programmering met pc	Met programmeringssoftware
Lokale programmering	Via menu op display met toetsenbord


41CPE212NL
GEADR. BRANDMELDCENTRALE LOGIFIRE2, NL
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Adressering van de detectoren met autoscan van de lus-toestellen	Ja
Adressering detectoren met elektronisch programm. 41SPG000	Ja
Backward compatible met oudere geadresseerde Comelit detectoren	Ja
EN certificeringen	EN54-2, EN54-4
Compatibiliteit met het Logifire adresseerbare draadloze assortiment	Ja
Procedure ontruimingsalarm rechtstreeks vanaf de brandmeldcentrale	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	IP30
Behuizing	Metalen
Productkleur	Grijs, RAL 7045
Tonen	Alfanumeriek lcd, 5 regels van 40 tekens
Gewicht zonder accu (g)	7000
Led voor statussignalering van de zones	16
Hoogte (mm)	330
Redundante CPU	Ja
Poort programmeren	USB Type-C, Ethernet RJ45
Breedte (mm)	430
Diepte (mm)	150
Max. aantal op het redundante RS485-netwerk aansluitbare central	64
Toegangsbeveiliging	Via speciale mechanische sleutel
Speciale ingangen voor interface met blussystemen (n°)	3



41CPE212NL

GEADR. BRANDMELDCENTRALE LOGIFIRE2, NL

HARDWARE-SPECIFICATIES

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoofdvoeding	110÷230 VAC / 50÷60Hz
Back-upvoeding (batterijen niet meegeleverd)	1 x 12VDC - 18Ah
Voedingsuitgang randapparatuur	1 (24VDC/0.5A)
Max. stroom per lus-kaart	500mA
Programmeerbare relaisuitgangen met vrij contact (NA/NC)	4 (15A@24 VDC)
Bewaakte uitgangen voor sirenes	2 (24VDC @ 0.5A ognuna)
Gecontroleerde uitgangen	3 (Alarmtransmissie, blussen, storing) 300mA @ 24 Vdc elk