

**49CCO101****COMPACTE EVAC-CENTRALE 2 ZONES, 250+250W**

Compacte serie ontruimingssystemen met ingesproken berichten LogiVox model 49CCO101 voor het beheren van 2 spraakalarmzones met een maximaal vermogen van in totaal 500W (250W per zone) op dubbele lijn A/B. Mogelijkheid tot verbinding in link van maximaal 6 centrales of 6 LogiVox-centrales plus 1 geadresseerde centrale LogiFire Comelit. Aan de voorkant heeft de centrale een 4,3-inch touchscreen met dezelfde gebruikersinterface als de LogiFire-systemen, inclusief PTT-handmicrofoon voor het verzenden van lokale berichten en 2 USB-poorten in de nis voor het afspelen van muziek. 8 vrij configureerbare bewaakte ingangcontacten voor het afspelen van berichten zoals evacuatieberichten, alarmen, commerciële boodschappen, berichten om opheffen van een alarm aan te kondigen enz. 2 AUX-ingangen voor het afspelen van externe audiobronnen en 1 gebalanceerde analoge audio-ingang met prioriteitscontact voor PABX of voorversterkte microfoonbasis. Beschikt over 3 vrij configureerbare relaisuitgangen en 1 audiosignaal 0dB voor aansluiting op hifi-systemen. Alle LogiVox-centrales maken signaalvereffening mogelijk voor iedere audiobron. De centrale 49CCO101 beschikt over automatische omschakeling in het geval van een storing van de eindversterker, waardoor onnodige handmatige bedrading wordt vermeden, of een functie voor "slim volume" wanneer, in het geval van een storing van de versterking, de tweede het overneemt en alle zones dekt met een verlies van 6 dB. Ontworpen voor een eenvoudige installatie, voorzien van metalen muurplaat (met haakbevestiging) voor toepassing aan de wand of montage in RACK met behulp van het optionele artikel 49BRM100. Mogelijkheid tot aansluiting van in totaal 17 microfoonstations (nood en service) verdeeld over de 3



49CC0101

COMPACTE EVAC-CENTRALE 2 ZONES, 250+250W

verschillende BUS-lijnen die beschikbaar zijn in de centrale. AFMETINGEN (BxHxD MM)
430x710x280mm. Gecertificeerd volgens de normen EN54-16 en EN54-4.



49CC0101

COMPACTE EVAC-CENTRALE 2 ZONES, 250+250W

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Model	Evac-centrale 2 Zones 250+250W, LOGIVOX
Aantal audiozones (n°)	2
Aantal versterkers (n°)	2
Back-up versterker (reserve)	Ja
Optie voor automatische tussenkomst van de back-upversterker	Ja, "Reserve Ampx."
Luidsprekerlijn voor elke zone A en B (lijnredundantie)	Ja
RJ45-connector voor LINK-aansluiting tussen centrales	Ja
Maximaal aantal bedieningspanelen in de link	6 LogiVox of 6 Logivox +1 LogiFire
Ingang voor noodmicrofoon aan voorzijde	Ja
Aantal BUS voor aansluiting microfoonstations	3 (BUS EMG, BUS SRV, BUSP)
Aansluiting noodstations met RJ45-connector	Ja
Max. number of station per bus "EMG BUS" (Emergency)	2
Aansluiting microfoonstations met RJ45-connector	Ja
Max. number of station per bus "SRV BUS" (Service)	7
Max. number of station per bus "BUSP" (only 49PMS101)	8
Aantal analoge audio-ingangen AUX voor het aansluiten van externe audiobronnen	2
Aantal USB-poorten voor het afspelen van MP3-bestanden	2
Analoge audio-ingang (PABX) gekoppeld aan prioriteitscontact	Ja



49CC0101

COMPACTE EVAC-CENTRALE 2 ZONES, 250+250W

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Audiosignaaluitgang van "0dB"	1
Voorluidspreker ~1 W	Ja
Equalisatie van het signaal voor elke audiobron	Ja
Continue controle van de microfooncapsules	Ja
Aant. gebeurtenissenregisters	4096 elk logboek (fout en systeem)
Meertalig displaymenu	Ja
EN certificeringen	EN54-4, EN54-16

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	710
Breedte (mm)	430
Diepte (mm)	280
Installatie	Wand en Rack (optioneel 49BRM100)
IP-Codering	IP30
Behuizing	Metalen
Productkleur	Grijs, RAL 7045
Gewicht zonder accu (kg)	21.9
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Display grootte (")	4.3
Resolutie display (pixel)	480x272

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	230VAC (+/-10%), 50Hz
Totale maximale audiovermogen (W)	500
Maximaal audiovermogen per audiozone (W)	250
Programmeerbare bewaakte ingangen (n°)	8

**49CC0101****COMPACTE EVAC-CENTRALE 2 ZONES, 250+250W****ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Type weerstanden (Ω)	2200
Relaisuitgangen	3, configureerbaar
Capaciteit van het relaiscontact	Max. 30Vdc - 1A - NO/NC

BATTERIJ

Aantal batterij	2
Type batterij	2 x 12V (van 33Ah naar 42Ah)
Maximale stroom (A)	25
Batterijniveaucontrole	Ja