

**49CCO106****COMPACTE EVAC-CENTRALE 6 ZONES**

Compacte serie ontruimingssystemen met ingesproken berichten LogiVox model 49CCO106 voor het beheren van 6 spraakalarmzones met een maximaal vermogen van in totaal 500W op dubbele lijn A/B, vrij te verdelen over de verschillende zones. Mogelijkheid tot onderlinge verbinding in link van maximaal 6 centrales of 6 LogiVox-centrales plus 1 geadresseerde centrale LogiFire Comelit. Aan de voorkant heeft de centrale een 4,3" touchscreen met dezelfde gebruikersinterface als de LogiFire-systemen, inclusief PTT-handmicrofoon voor het verzenden van lokale berichten en 2 USB-poorten in de nis voor het afspelen van muziek. 8 vrij configureerbare bewaakte ingangcontacten voor het afspelen van berichten zoals evacuatieberichten, alarmen, commerciële boodschappen, berichten om opheffen van een alarm aan te kondigen enz. 2 AUX-ingangen voor het afspelen van externe audiobronnen en 1 gebalanceerde analoge audio-ingang met prioriteitscontact voor PABX of voorversterke microfoonbasis. Beschikt over 3 vrij configureerbare relaisuitgangen en 1 audiosignaal 0dB voor aansluiting op hifi-systemen. Alle LogiVox-centrales maken signaalvereffening mogelijk voor iedere audiobron en voor centrales met 4 en 6 zones onafhankelijke volumeregeling voor elke individuele zone is ook mogelijk. De centrale 49CCO106 beschikt over automatische schakeling in het geval van storing van een eindversterker, waardoor onnodige handmatige bedrading wordt vermeden. Ontworpen voor een eenvoudige installatie, voorzien van metalen muurplaat (met haakbevestiging) voor toepassing aan de wand of montage in RACK met behulp van het optionele artikel 49BRM100. Mogelijkheid tot aansluiting van in totaal 17 microfoonstations (nood en service) verdeeld over de 3 verschillende BUS-lijnen die beschikbaar zijn in de



**49CC0106**

## **COMPACTE EVAC-CENTRALE 6 ZONES**

centrale. AFMETINGEN (BxHxD MM) 430x710x280mm. Gecertificeerd volgens de normen EN54-16 en EN54-4.



49CC0106

## COMPACTE EVAC-CENTRALE 6 ZONES

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Model	Evac-centrale 6 Zones 500W, LOGIVOX
Aantal audiozones (n°)	6
Aantal versterkers (n°)	2
Back-up versterker (reserve)	Ja
Optie voor automatische tussenkomst van de back-upversterker	Ja, "Reserve Ampx."
Luidsprekerlijn voor elke zone A en B (lijnredundantie)	Ja
RJ45-connector voor LINK-aansluiting tussen centrales	Ja
Maximaal aantal bedieningspanelen in de link	6 LogiVox of 6 Logivox +1 LogiFire
Ingang voor noodmicrofoon aan voorzijde	Ja
Aantal BUS voor aansluiting microfoonstations	3 (BUS EMG, BUS SRV, BUSP)
Aansluiting noodstations met RJ45-connector	Ja
Max. number of station per bus "EMG BUS" (Emergency)	2
Aansluiting microfoonstations met RJ45-connector	Ja
Max. number of station per bus "SRV BUS" (Service)	7
Max. number of station per bus "BUSP" (only 49PMS101)	8
Aantal analoge audio-ingangen AUX voor het aansluiten van externe audiobronnen	2
Aantal USB-poorten voor het afspelen van MP3-bestanden	2
Analoge audio-ingang (PABX) gekoppeld aan prioriteitscontact	Ja



**49CC0106**

## COMPACTE EVAC-CENTRALE 6 ZONES

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Audiosignaaluitgang van "0dB"	1
Voorluidspreker ~1 W	Ja
Onafhankelijke volumeregeling voor elke zone	Ja
Equalisatie van het signaal voor elke audiobron	Ja
Continue controle van de microfooncapsules	Ja
Aant. gebeurtenissenregisters	4096 elk logboek (fout en systeem)
Meertalig displaymenu	Ja
EN certificeringen	EN54-4, EN54-16

### HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	710
Breedte (mm)	430
Diepte (mm)	280
Installatie	Wand en Rack (optioneel 49BRM100)
IP-Codering	IP30
Behuizing	Metalen
Productkleur	Grijs, RAL 7045
Gewicht zonder accu (kg)	29.8
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Display grootte (")	4.3
Resolutie display (pixel)	480x272

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	230VAC (+/-10%), 50Hz
Totale maximale audiovermogen (W)	500
Maximaal audiovermogen per audiozone (W)	500



**49CC0106**

## COMPACTE EVAC-CENTRALE 6 ZONES

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Programmeerbare bewaakte ingangen (n°)	8
Type weerstanden ( $\Omega$ )	2200
Relaisuitgangen	3, configureerbaar
Capaciteit van het relaiscontact	Max. 30Vdc - 1A - NO/NC

### BATTERIJ

Aantal batterij	2
Type batterij	2 x 12V (van 33Ah naar 42Ah)
Maximale stroom (A)	25
Batterijniveaucontrole	Ja