



5701

Z/W MONITOR MET BRAVO-HANDSET



BRAVO monitor uitvoering CORNETTA met 4" zwartwit scherm, glanzend witte kleur, met zilverkleurige schermomlijsting. Standaard voorzien van deuropenknop en twee knoppen voor diverse functies, signaal-led, helderheidregeling, contrastregeling, schuifregelaar voor oproepvolume regeling. De Privacy functie, waarmee oproep tijdelijk uitgeschakeld kan worden, is standaard aanwezig en wordt ingeschakeld door het oproepvolume op nul te zetten. Kan omgevormd worden in een tafelmodel met het art. 5712. Afmetingen: 212x225x55 mm

**5701****Z/W MONITOR MET BRAVO-HANDSET****ALGEMENE DATA**

Hoogte (mm)	225
Breedte (mm)	212
Diepte (mm)	55

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)	600
------------------------	-----

HARDWAREFUNCTIES

Extra drukknoppen (n°)	4
Totale drukknoppen (n°)	7

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
------------------------	---------

**5701****Z/W MONITOR MET BRAVO-HANDSET****ACCESSOIRES****5734****ACCESSOIRE - 2 EXTRA KNOPPEN EN 2 LEDS VOOR BRAVO-MONITOR**

Kaart met 2 extra drukknoppen (N/O of voor digitale bediening) en 2 extra LEDs compleet met bevestigingsmiddelen. De kaart kan snel en eenvoudig in alle monitoren van het type BRAVO worden geplaatst, zonder dat de monitor daarvoor hoeft te worden geopend.

**5733****ACCESSOIRE - 4 EXTRA KNOPPEN VOOR BRAVO-MONITOR**

Print met 4 extra drukknoppen (N/O of voor digitale bediening) compleet met bevestigingsmiddelen. De kaart kan snel en eenvoudig in alle monitoren van het type BRAVO worden geplaatst, zonder dat de monitor daarvoor hoeft te worden geopend.

**5714C****MUURPLAAT VOOR BRAVO-/GENIUS-MONITOR, S2**

Muurplaat voor digitaal Simplebus 2 systeem om de Bravo en Genius monitor te completeren. De Muurplaat is compleet met meeluisterbeveiliging. De standaard drukknoppen op de monitor hebben de functies van deuropen knop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld worden als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne inschakeling of beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra bel. Compleet met Dip-switches met 8 posities voor de keuze van de gewenste gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art. 5733 zijn er 4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen geprogrammeerd worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A waarmee diverse functies ingesteld kunnen worden. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Vanaf versie IR007 is deze compatibel met alle Simplebus 2 producten. Deze versie omvat het weergeven van alarmsignalen via de portierscentrale, oproepen naar de primaire en secundaire portierscentrale. Mogelijkheid om intern te communiceren zonder gebruik te maken van de interface art. 4897.



5701

Z/W MONITOR MET BRAVO-HANDSET

ACCESSOIRES



5712

BUREAUSTEUN MET AANSLUITDOOS VOOR BRAVO-MONITOR

De monitoren van het type BRAVO kunnen hiermee worden omgebouwd tot bureaumodel. Inclusief 2 m kabel en aansluitdoos. Afmetingen: 173 x 186,5 x 174 mm.



1214KC

AFTAKBLOKJE VOOR SET IN KLEUR

Dit aftakblokje is nodig voor het uitbreiden van het systeem met een extra intercom.



1214/2C

AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2

Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen