



5801

GENIUS-MONITOR Z/W MET HOORN



SIMPLEBUS1



SIMPLEBUS2



TRADITIONAL



Genius monitor met zwart-wit 4" beeldscherm, kleur glanzend wit met zilverkleurige opdruk. Is standaard voorzien van duidelijke blauwe deuropenknop en twee grijze drukknoppen. De hoorn is voorzien van snoer met connector aansluiting voor de aansluiting met de monitor. Beschikt over wiel voor de regeling van de helderheid en schakelaar voor de oproepvolume instelling met drie verschillende standen (hoog, gemiddeld, laag). Kan omgevormd worden tot tafelmodel met het art. 5712. Afmetingen: 204x225x63 mm. Kleur RAL9003



5801

GENIUS-MONITOR Z/W MET HOORN

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	225
Breedte (mm)	204
Diepte (mm)	63
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteen	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Comelbus systeem	Ja
Comtel-systeem	Ja
Traditioneel systeem	Ja

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)	600
------------------------	-----

HARDWAREFUNCTIES

Extra drukknoppen (n°)	1
Totale drukknoppen (n°)	3

INSTELLINGEN

Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
------------------------	---------

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja

**5801****GENIUS-MONITOR Z/W MET HOORN****ACCESSOIRES****5814C****BASISMUURPLAAT VOOR GENIUS-MONITOR. S2**

Muurplaat voor digitaal Simplebus 2 systeem om de Genius monitorte completeren. De Muurplaat is compleet met meeluisterbeveiliging. De standaard drukknoppen op de monitor hebben de functies van deuropenknop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld worden als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne inschakeling of beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra bel. Compleet met Dip-switches met 8 posities voor de keuze van de gewenste gebruikerscode. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Mogelijkheid om intern te communiceren zonder gebruik te maken van de interface art. 4897 en het gebruik van meerdere digitale relais. Voor het programmeren van de knoppen is geen programmeerapparaat 1251/A nodig.

**5714C****MUURPLAAT VOOR BRAVO-/GENIUS-MONITOR, S2**

Muurplaat voor digitaal Simplebus 2 systeem om de Bravo en Genius monitor te completeren. De Muurplaat is compleet met meeluisterbeveiliging. De standaard drukknoppen op de monitor hebben de functies van deuropen knop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld worden als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne inschakeling of beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra bel. Compleet met Dip-switches met 8 posities voor de keuze van de gewenste gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art. 5733 zijn er 4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen geprogrammeerd worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A waarmee diverse functies ingesteld kunnen worden. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Vanaf versie IR007 is deze compatibel met alle Simplebus 2 producten. Deze versie omvat het weergeven van alarmsignalen via de portierscentrale, oproepen naar de primaire en secundaire portierscentrale. Mogelijkheid om intern te communiceren zonder gebruik te maken van de interface art. 4897.



5801

GENIUS-MONITOR Z/W MET HOORN

ACCESSOIRES



5712

BUREAUSTEUN MET AANSLUITDOOS VOOR BRAVO-MONITOR

De monitoren van het type BRAVO kunnen hiermee worden omgebouwd tot bureaumodel. Inclusief 2 m kabel en aansluitdoos. Afmetingen: 173 x 186,5 x 174 mm.



1214KC

AFTAKBLOKJE VOOR SET IN KLEUR

Dit aftakblokje is nodig voor het uitbreiden van het systeem met een extra intercom.



1214/2C

AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2

Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen