



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat S800HV 2P K6 4kA @ 580/1000V

S802HV-K6

2CCF019019R0001

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCF019019R0001
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S802HV-K6
Omschrijving	Installatieautomaat S800HV 2P K6 4kA @ 580/1000V
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	7612271436674
Netto gewicht	490 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 645,35 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2025
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	490 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	60 x 152 x 99 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	K
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	2.5
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	2.5
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	4
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	1000
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 70

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 50
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	3.6

Generated on 30-5-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

