




## Productinformatie MM11401



### Specificaties

|                  |           |          |       |
|------------------|-----------|----------|-------|
| Spanning         | 120-277 V | Diameter | 90 mm |
| IP-classificatie | IP20      | Hoogte   | 85 mm |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



### Micro Wave Beweging sensor

De in het armatuur ingebouwde, of los aan te schaffen/sluiten, MicroWave Bewegings sensor detecteert en activeert het LED armatuur.

Detectie zone en brandtijd instelbaar .

Alleen aan als nodig en gewenst zorgt dus voor extra besparing.

Geactiveerd bij beweging en dan direct 100% licht optimale preventieve werking en extra comfort.



Licht sensor met instelbaar lichtnivo , Dag/Nacht Lichtsterkte 50-0 lux in combinatie met bewegings sensor

Dubbele sensor techniek zowel dag/nacht als beweging separaat te activeren.

Instelbare : **360** graden 6-0 mtr MicroWave detectie zone,tijd 15-0 min.

RENZO MicroWave sensor (Master) armaturen kunnen 14 MEGAMAN RENZO armaturen als Slave aansturen.



### Infinite



De oplossing voor het Licht voor 1 tot 100 lichtpunten Armaturen of Lampen draadloos Bedienen en Licht scenes programmeren.

Werkt met BlueTooth mesh technologie zeer eenvoudig te installeren en bedienen met de gratis Infinite App of met de wand schakelaar.

Geen internet aansluiting of beschikbaarheid nodig.

BlueTooth mesh bouwt zelf een netwerk op van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

Bedienbaar met de gratis App of met de draadloze wandschakelaar .

Wandschakelaar werkt zonder batterijen zeer compact dun van vormgeving en eenvoudig aan te brengen.

Het MEGAMAN Infinite leverings programma bestaat uit:

LED panelen

Downlighters

RGBW 16 miljoen kleuren A60 en Par16 LED lampen

LED Lichtkleur **2200-6500K** sturing A60 en Par16 LED lampen

LED drivers

Schakelrelais

Gecombineerde Beweging en Licht sensor, Daglicht controle en licht scenes (kleur) sturing



Gateway als sturing via internet gewenst is (introductie eind 2022) voor wereldwijde sturing en monetring



Dag Licht  
Regeling

Daglicht regeling

Het aanpassen van de licht Sterkte en Kleur aan het biologische dag licht ritme



BlueTooth

producten communiceren onderling met BlueTooth mesh techogie met een zelfinstalerend netwerk van lichtpunt naar lichtpunt dus optimaal bereik.

geen internet nodig

zeer eenvoudig te installeren

bedienen met App, Wandschakelaar of het geinstaleerde programma



Mensgericht

Mens gericht

Licht sturing met aanpassen van Licht Sterkte aan het daglicht ritme met live input van Infinite sensor beweging ( aanwezigheid) en dag Licht sterkte in combinatie met geinstaleerde licht stuur programering.



## Fysieke eigenschappen

|                              |                    |                                      |                   |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Uitvoering oppervlakte       | Mat                | Geschikt voor Beschermingsgraad (IP) | IP20              |
| Oppervlaktebescherming       | Geen (onbehandeld) | Uitvoering                           | Presentiemelder   |
| Kleur                        | Wit                | Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk) |
| IP-classificatie             | IP20               | Materiaal                            | Kunststof         |
| IP-classificatie (voorzijde) | IP20               |                                      |                   |



## Overige eigenschappen

|                                  |                  |   |         |
|----------------------------------|------------------|---|---------|
| Aansluitwijze                    | Steekklem        | Min. nalooptijd                             | 60 s    |
| Met afstandsbediening            | Nee              | Hoek reikwijdte horizontaal                 | 0-120 ° |
| Compatible met Casambi           | Nee              | Aanspreekhelderheid                         | 1 lx    |
| Aantal commando's                | 2                | C-Belasting                                 | Nee     |
| Opnemertype                      | Hoogfrequent     | Temperatuur                                 | 0-40 °C |
| Met DALI interface               | Nee              | Aantal schakelzones                         | 1       |
| Constantlichtregeling            | Ja               | Ingang voor nevenunit                       | Nee     |
| HVAC-aansturing                  | Nee              | Met alarmfunctie                            | Nee     |
| Gedwongen inschakeling           | Ja               | Compatible met Apple HomeKit                | Nee     |
| Gedwongen uitschakeling          | Nee              | Min. diepte van de inbouwdoos               | 105 mm  |
| Vrije dierzone                   | Nee              | Compatible met Google Assistant             | Nee     |
| Onderkruipbeveiliging            | Nee              | Compatible met Amazon Alexa                 | Nee     |
| Koppelbaar aan netwerk           | Nee              | Met IFTTT ondersteuning                     | Nee     |
| Scanhoek                         | 120 °            | Met aansluitkabel                           | Nee     |
| Optimale montagehoogte           | 3 m              | Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Ja      |
| Trappenhuisbewaking              | Nee              | Halogeenvrij                                | Nee     |
| Overbruggingsschakelaar          | Nee              | RAL-Nummer (vergelijkbaar)                  | 9003    |
| Max. reikwijdte zijwaarts        | 8 m              | Transparant                                 | Nee     |
| Max. presentiebereik             | 8 m <sup>2</sup> | In behuizing                                | Ja      |
| Max. reikwijdte frontaal         | 8 m              | In buisvoetbehuizing                        | Nee     |
| Diameter reikwijdte op vloer     | 5 m              | In SMD-module/printplaat                    | Nee     |
| Geschikt voor draadloos          | Ja               | Druktoetsenmodus                            | Nee     |
| Bediening op afstand             | Ja               | Schakelmodus                                | Nee     |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja               | Met radio-handzender                        | Nee     |
| Aanspreekhelderheid instelbaar   | Ja               | Met radiocodeerapparaat                     | Nee     |
| Met signaaleenheid               | Nee              | Met radioknop                               | Nee     |



## Spannings eigenschappen

|            |           |                 |          |
|------------|-----------|-----------------|----------|
| Spanning   | 120-277 V | Radiofrequentie | 2400 MHz |
| Frequentie | 50-60 Hz  |                 |          |

## Afmetingen & gewicht

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Diameter      | 90 mm  | Verpak.breedte   | 100 mm |
| Hoogte        | 85 mm  | Verpak.hoogte    | 100 mm |
| Inbouwdiepte  | 90 mm  | Gewicht (netto). | 150 gr |
| Verpak.lengte | 100 mm |                  |        |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Energie-efficiëntieklasse | nvt |
|---------------------------|-----|

## Toepassings eigenschappen

|                           |     |                           |     |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Geschikt voor wandmontage | Nee | Geschikt voor pulsdrukker | Nee |
| Plafondmontage            | Ja  |                           |     |

## Vermogen

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Stroomvoorzorging | 230 V AC |
|-------------------|----------|