



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT5S 400 TMA 400-4000 3 polig vast met vooraansluiting TMA beveiliging

XT5S 400 TMA 400-4000 3p F F

1SDA100415R1

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA100415R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT5S 400 TMA 400-4000 3p F F
Omschrijving	XT5S 400 TMA 400-4000 3 polig vast met vooraansluiting TMA beveiliging
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8056221004923
Netto gewicht	4,739 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 2319,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	4,839 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	285 x 240 x 248 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	400
Nom. spanning (volt):	220 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	280 - 400
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	2000 - 4000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	24.1

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

