

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-111A
Art. Nr.: 36758



9120015729282

Kurzbeschreibung

Funkempfänger, 16A, Aufputz



Der Funkempfänger ET-111A ermöglicht in Verbindung mit dem Funk-Raumthermostat ET-14A ein einfaches Schalten von Heiz- oder Kühlgeräten. Der Frequenzbereich 868 MHz garantiert eine große Reichweite und optimale Verbindung. Der ET-111A schaltet 16 A und kann auf der Wand oder einer UP-Dose 100 / 100 montiert werden. Schaltstrom: 16 A, Abmessungen: 140x54x25 mm, Schutzart: IP 20, Sendefrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.

ETIM 10 Merkmale

Geeignet für Dimmer	✗	Leistungsaufnahme	3680 Watt
Geeignet für Pulsdrucker	✗	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Rolladenschalter	✗	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Geeignet für Jalousieschalter	✗	Funkfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Jalousie-/Rolladenschalter	✗	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Schalter	✗	Anzahl der Befehle	0
Im Gehäuse	✓		
Im Röhrensockelgehäuse	✗		
Als Modul/Platine	✗		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	✗		
Schalt-Betrieb	✓		
Mit Funkhandsender	✗		
Mit Funkcodiergerät	✗		
Mit Funktaster	✗		
Montageart	Aufputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	✓		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	sonstige		
Farbe	weiß		
Transparent	✗		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Modulation	UKW (FM)		
Rollingcode-System	✗		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✗		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗		

Erstellt am: 16.12.2025

**IFTTT-Unterstützung
verfügbar**

x