ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: RF-RELAIS-16A
Art. Nr.: 46090

9120105419093

Kurzbeschreibung
RF-Relais 230V / 50Hz 16A in Kombination mit RF-Thermostat THERM-520RF



Das RF-Relais passt in jede Unterputz- oder Hohlwanddose. Besonders geeignet für die Steuerung von Elektroheizungen. Kann leicht mit unserem drahtlosen Thermostat THERM-520RF verbunden werden. Spannung: 230V AC / 50Hz, 16 (5) Ampere, 868.0-868.6MHz;

ETIM 10 Merkmale

Geeignet für Dimmer	✖
Geeignet für Pulsdrücker	✖
Geeignet für Rollladenschalter	✖
Geeignet für Jalousieschalter	✖
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	✖
Geeignet für Schalter	✔
Im Gehäuse	✔
Im Röhrensockelgehäuse	✖
Als Modul/Platine	✖
Stromversorgung	230 V AC
Tast-Betrieb	✖
Schalt-Betrieb	✖
Mit Funkhandsender	✖
Mit Funkcodiergerät	✖
Mit Funktaster	✔
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	✔
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	kleben
Farbe	weiß
Transparent	✖
Geeignet für Schutzart (IP)	IP30
Schutzart (NEMA)	sonstige
Modulation	UKW (FM)
Rollingcode-System	✖
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖

Leistungsaufnahme	0,5 Watt
Anzahl der Relais	1
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Funkfrequenz	868 Megahertz
Codelänge (Bit)	0
Anzahl der Befehle	0

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com