

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** ET-SMARTBOX-W  
**Art. Nr.:** 46404



9120129931960

**Kurzbeschreibung**

Funkempfänger in Verbindung mit Funkthermostat SMARTCUBE, weiß



Die ETHERMA SMARTBOX ist ein intelligenter, drahtgebundener Funkempfänger zur komfortablen Steuerung sämtlicher Elektroheizgeräte. Als zentraler Bestandteil des ETHERMA SMART SYSTEMS wird sie direkt am Heizgerät montiert und überzeugt durch ihre montagefreundliche Aufputz-Bauweise sowie ihren großzügigen Anschlussbereich für eine einfache Installation. Dank WLAN (2,4 GHz) und Steuerung über den ETHERMA SMARTCUBE und die SMART App ermöglicht das System eine präzise Temperaturregelung, Zeitprogrammierung und individuelle Einstellungen – bequem von überall. Zwei Kabeldurchführungsoptionen erleichtern die Anpassung an örtliche Gegebenheiten. Die Cloud-Anbindung erfolgt datenschutzkonform über Server in Deutschland. Mit 230 V Versorgungsspannung, einem Schaltstrom von 8A und Schutzart IP44 ist die SMARTBOX bestens für den modernen, energieeffizienten Heizkomfort gerüstet. Erhältlich in den Farben weiß oder schwarz.

**ETIM Merkmale**

|                                                 |                          |                             |                |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Geeignet für Dimmer</b>                      | ×                        | <b>Leistungsaufnahme</b>    | 1840 Watt      |
| <b>Geeignet für Pulsdrücker</b>                 | ×                        | <b>Anzahl der Relais</b>    | 1              |
| <b>Geeignet für Rollladenschalter</b>           | ×                        | <b>RAL-Nummer (ähnlich)</b> | 9010           |
| <b>Geeignet für Jalousieschalter</b>            | ×                        | <b>Funkfrequenz</b>         | 2400 Megahertz |
| <b>Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter</b> | ×                        | <b>Codelänge (Bit)</b>      | 0              |
| <b>Geeignet für Schalter</b>                    | ×                        | <b>Anzahl der Befehle</b>   | 0              |
| <b>Im Gehäuse</b>                               | ✓                        |                             |                |
| <b>Im Röhrensockelgehäuse</b>                   | ✓                        |                             |                |
| <b>Als Modul/Platine</b>                        | ✓                        |                             |                |
| <b>Stromversorgung</b>                          | 230 V AC                 |                             |                |
| <b>Tast-Betrieb</b>                             | ×                        |                             |                |
| <b>Schalt-Betrieb</b>                           | ✓                        |                             |                |
| <b>Mit Funkhandsender</b>                       | ×                        |                             |                |
| <b>Mit Funkcodiergerät</b>                      | ×                        |                             |                |
| <b>Mit Funktaster</b>                           | ×                        |                             |                |
| <b>Montageart</b>                               | Aufputz                  |                             |                |
| <b>Werkstoff</b>                                | Kunststoff               |                             |                |
| <b>Werkstoffgüte</b>                            | Thermoplast              |                             |                |
| <b>Halogenfrei</b>                              | ✓                        |                             |                |
| <b>Oberflächenschutz</b>                        | unbehandelt              |                             |                |
| <b>Ausführung der Oberfläche</b>                | matt                     |                             |                |
| <b>Befestigungsart</b>                          | Befestigung mit Schraube |                             |                |
| <b>Farbe</b>                                    | weiß                     |                             |                |
| <b>Transparent</b>                              | ×                        |                             |                |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP)</b>              | IP30                     |                             |                |
| <b>Schutzart (NEMA)</b>                         | sonstige                 |                             |                |
| <b>Rollingcode-System</b>                       | ×                        |                             |                |
| <b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>             | ×                        |                             |                |

Erstellt am: 27.06.2025

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Kompatibel mit Google Assistant | ✕ |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | ✕ |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | ✕ |