BME 6 T KNX

Artikelnr.: 4930235

KNX
Binaire ingang

Functiebeschrijving

- 6-voudige binaire ingang MIX2
- Uitbreidingsmodule MIX2
- Voor de uitbreiding tot max. 18 kanalen
- Op een basismodule kunnen maximaal 2 uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden aangesloten
- Apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
- Afneembare busmodule KNX maakt vervanging van de apparaten zonder herprogrammering mogelijk
- De handmatige inbedrijfstelling en de bediening van de schakelactoren zijn ook zonder busmodule KNX mogelijk
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)



Technische specificaties


	BME 6 T KNX
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² | litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Spanning/opgenomen stroomingangen	10 V DC - 240 V AC 2 mA
Max. kabellengte	100 m

	BME 6 T KNX
Uitgang	12 V DC/18 mA, no SELV
Display	6 LEDs zur Anzeige des Zustandes am Eingang
Voor SELV geschikt	Ja, alleen als op alle ingangen SELV is aangesloten
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1

BME 6 T KNX

Artikelnr.: 4930235

Aansluitschema's



Maattekeningen

