

## Bluetooth® Wandsender 1fach



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 2461 01     | 1  | 110,50             | 02 | 4010337110712 |
|  Reinweiß glänzend       | 2461 03     | 1  | 110,50             | 02 | 4010337101598 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 2461 27     | 1  | 110,50             | 02 | 4010337101604 |
|  Anthrazit               | 2461 28     | 1  | 113,05             | 02 | 4010337101611 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 2461 26     | 1  | 116,90             | 02 | 4010337101628 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 2461 005    | 1  | 116,90             | 02 | 4010337101635 |
|  Grau matt (lackiert)    | 2461 015    | 1  | 116,90             | 02 | 4010337110729 |

## Merkmale

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi.
- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
- Konfiguration per App oder NFC.

## Technische Daten

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Funkfrequenz:        | 2,402 - 2,480 GHz           |
| Funkprotokoll:       | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Schnittstelle:       | NFC                         |
| Reichweite           |                             |
| - im Freifeld:       | bis 75 m                    |
| - in Gebäuden:       | ca. 10 m                    |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +65 °C           |
| Luftfeuchtigkeit:    | 0 bis 95 % (keine Betauung) |

---

## Hinweise

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
- Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar.

---

## Lieferumfang

- Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.