

**VEDO34MNL****CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A**
NEDERLANDS

Alarmcentrale serie VEDO in metalen opbouwbehuizing, met schakelende voeding van 1.5A. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, dubbele functie voor maximaal 68 zones, geïntegreerde PSTN-telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open-collector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 8 IN/OUT-uitbreidingen, 8 proximitylezers, 8 SafeKey keypads, 2 SafeTouch, 2 Planux/Mini Touch Managers en 2 draadloze ontvangers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, single, double en triple gebalanceerd en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 315 x 440 x 95 mm. Certificering EN 50131 Grade 2. Compatibiliteit met het beheerportaal van het Mycomelit-systeem.



VEDO34MNL

CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A
NEDERLANDS

Totaal aantal ingangen	8 uitbreidbaar tot 34
Ingangen aan boord (n°)	8
Double-functie	Ja
Maximum aantal zones (met double-functie) (n°)	68
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal draadloze zones (n°)	34
Aantal uitgangen (n°)	36
Aantal relais uitgangen op centrale	1 (3A@24VDC)
Aantal partities (n°)	8
Aantal gebruikerscodes (n°)	32
Aantal installateurscodes (n°)	6
Beheerde deelbeveiligingen (n°)	2
Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)	8
Aantal tijdslots (n°)	16
Aantal timers (n°)	8
Audioberichten - Text to Speech (n°)	32
Programmering centrale	USB, LAN
EN certificeringen	EN50131 graad 2, Incert

COMMUNICATIE

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°)	4
Nummers voor de vocale berichten (n°)	16
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal e-mailadressen (n°)	16
Ingebouwde communicator	Ja



VEDO34MNL

CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A
NEDERLANDS

Beheer van het systeem via vocaal menu

Ja

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

App	Vedo
Software	Safe Manager
Fabrieksbeheer MyComelit	compatibel

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	445
Breedte (mm)	320
Diepte (mm)	90
Gewicht van het product (g)	5500
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Behuizing	Metalen
Tamperbeveiliging	Ja

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n°)	8
Aantal RFID lezers (n°)	8
Aantal Safekey keypads (n°)	8
Aantal Safetouch keypads (n°)	2
Aantal supervisor managers (n°)	2
Aantal draadloze uitbreidingen (n°)	2
Aantal PAL/IP modules (mm)	2
Aantal beheerde camera's (n°)	16

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule	Ja
GSM-module	Ja

**VEDO34MNL****CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A
NEDERLANDS**

IP Module	Ja
-----------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	100÷240 VAC
Stroom voorzien door de centrale	1500
Aantal aanwezige extra voedingsuitgangen (n°)	2

BATTERIJ

Type batterij	12V / 18Ah
---------------	------------

**VEDO34MNL****CENTRALE VEDO 34, METALEN KAST, VOEDING 1,5A**
NEDERLANDS**PSU15****SCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 14 VDC / 1,5A**

Switching voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uitgang 13.8 VDC / 1.5 A. Afmetingen (B x H x D) 110 x 33 x 80 mm. Gecertificeerd EN50131-6 graad 2.

**PCBVEDO34NL KAART CENTRALE VEDO 34 NEDERLANDS**

Alarmcentrale serie VEDO. Voorzien van 8 in de kaart geïntegreerde zones, uitbreidbaar tot 34 gemengde bedrade/draadloze zones, 1 zone 24 uur, dubbele functie voor maximaal 68 zones, geïntegreerde PSTNtelefoonkiezer, seriële bus RS485 voor het aansluiten van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 opencollector-uitgangen. Voor het beheer van max. 8 partities met 8 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 8 IN/OUT uitbreidingen, 8 proximitylezers, 8 SafeKey keypads, 2 SafeTouch, 2 Planux Manager/Mini Touch en 2 draadloze ontvangers. Zelfherstellende zekering voor de uitgang van de voeding naar de sirene, de seriële bus RS485 en voeding naar de detectoren. Voorzien van USB-poort om de centrale met behulp van de configuratiesoftware SafeManager op een computer te kunnen aansluiten. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd en als double-zone.

**BOXMETAL****METALEN OPBOUWBEHUIZING VOOR VEDO CENTRALES**

Metalen opbouwbehuizing, kleur wit, voor kaarten van VEDO centrales art. PCBVEDO10NL, PCBVEDO34NL en PCBVEDO68NL. Biedt plaats aan batterijen van 7 Ah of 18 Ah, voedingen art. PSU15 of PSU50, 2 uitbreidingskaarten op bus, tamperbeveiliging tegen lostrekken en openen. Afmetingen (B x H x D) 315 x 440 x 100 mm. Gecertificeerd EN50131 graad 2.