

Productdatablad

Combinatie wandcontactdoos met randaarde / controleschakelaar



Artikelnr.

876 KOW

**Combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ /
wipcontroleschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~**

Nulleider noodzakelijk
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

Behuizing 75 x 151 x 58 mm, 2 leidinginvoeringen
met rood inzetstuk (art.nr. 33 NR) en glimlampje (art.nr. 90)

Aanwijzing!

**Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en
ervaring!*)**

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
 - het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.
- Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.
Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

Vermogen SBL (self-ballasted lamps):

max. 100 W



De beschermingsgraad IP44 is gegarandeerd.