

# Productdatablad

## Combinatie wandcontactdoos met randaarde / serieschakelaar



### Artikelnr.

675 W

**Combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ /  
serieschakelaar 10 AX 250 V ~**

met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

Behuizing 70 x 140 x 47 mm, 2 leidinginvoeringen

### Aanwijzing!

**Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!\*)**

**Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.**

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

**Raadpleeg een elektricien!**

### \*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingsstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

### Vermogen SBL (self-ballasted lamps):

max. 100 W

**IP** De beschermingsgraad IP44 is gegarandeerd.