

AL GARDA WL OP MD BK

Artikelnummer

EL10026126

GTIN

4015120026126



Productbeschrijving

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 130° detectiehoek
- Complete armatuur bestaande uit lampvoet en **opaalglas**

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Wandarmatuur
Productinformatie	Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Gebruikersinterface	Potentiometer
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Aansluitbare kabeldiameter	2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 275 mm x Breedte 185 mm x Hoogte 250 mm
Gewicht	1021 g
Materiaal	ABS
Beschermingsgraad	IP44
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C

Kleur	zwart, overeenkomstig RAL 9005
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz

VERLICHTING

Diffusor	opaal
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	290 °

SENSOREN

Detectiehoek	130°, horizontaal draaibaar
Detectieafstand schuin	12 m
Detectieafstand frontaal	4 m
Detectiebereik	164 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	1,8 m
Nalooptijd	5 s...12 min (stapsgewijs verstelbaar)
Impulsgevingang	✓

AL GARDA WL OP MD BK

Artikelnummer **GTIN**
 EL10026126 4015120026126

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		<input type="checkbox"/> Dwars (A)	12 m
		<input type="checkbox"/> Frontaal (B)	4 m

Schakelschema	

Standaardschema met optionele parallelschakeling van Automatic-armaturen

Schakelschema	Schakelschema

Standaardschema met extra continuilichtfunctie via externe schakelaar.

Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.

Gedetailleerde productbeschrijving

AL GARDA WL OP MD BK

Artikelnummer	GTIN
EL10026126	4015120026126

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 130° detectiehoek
- Complete armatuur bestaande uit lampvoet en **opaalglas**
- Enkelhandige steekvoetmontage
- Verdekte aansluitsokkel met grote bedradingsruimte
- Membraan-kabelinvoer voor snelle en gemakkelijke montage
- Meegeleverde insteekklemmen voor het doortrekken van de randaarde
- Regeling van de detectie en het bereik met behulp van draaibare lens
- Afdекken van individuele zones met behulp van meegeleverde afdekclips