

WTSL-1-EU

Controle unit voor lokaliseren, testen & re-organiseren.

Wi-Safe[®] 2



2 x AA vervangbare
batterijen

Hoogte 90mm

Breedte 90mm

Lengte 22.5mm

Gewicht 131g



Eigenschappen

- Een bedieningspaneel voor maximaal 50 Wi-Safe 2 producten.
- Testknop: Hiermee kunt u alle met elkaar verbonden melders testen vanaf één centrale locatie
- Pauzeknop: Alle melders uitzetten met 1 knop
- Lokaliseren: Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van een test/pauzeknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft.
- Geheugenfunctie: Als een van de alarm LED's om de 10 seconden knippert, betekent dat een melder recent is geactiveerd
- Afzonderlijke rook, hitte of koolmonoxide identificatie
- Eenvoudig en snel re-organiseren van een Wi-Safe 2 netwerk bij het toevoegen of vervangen van melders.
- Bij het vervangen van een melder is het niet nodig om het hele netwerk opnieuw in te leren.

Technische specificatie

Voeding	2 x AA vervangbare batterijen.. WiSafe 2
Technologie	3V DC
Spanning	
Installatie	Muur/Draagbaar
Bedrijfstemperatuur	+4° C tot +38° C
Luchtvochtigheid in bedrijf	Tot 90 % RH %niet condenserend
Opslag	-20° C tot 60° C
Opslag vochtigheid	tot 93 % RV niet-condenserend
Garantie	5 jaar
Verpakt per	4
Gecertificeerd	CE
Frequentie	868 MHz
Max aantal (aangesloten melders)	Max 50
Netwerk	Multi-directionele communicatie
Compatibiliteit	Koppelbaar met alle Wi-safe 2 producten van FireAngel
Bereik	max. 35m, afhankelijk van de lokatie