



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E1.2C Dip LSI In=630A Vast met vooraansluiting 3 polig

E1.2C 630 Ekip Dip LSI 3p F F

1SDA070712R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SDA070712R1
<b>Oude artikelnummer</b>	E1.2C 630 EKIP DIP
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Emax 2
<b>Type</b>	E1.2C 630 Ekip Dip LSI 3p F F
<b>Omschrijving</b>	Emax2 E1.2C Dip LSI In=630A Vast met vooraansluiting 3 polig
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8015644745622
<b>Netto gewicht</b>	12 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IT

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 5653,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	DW

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	12,5 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	360 x 280 x 350 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85362090

## Specificaties

<b>Nom. continustroom lu (ampère):</b>	630
<b>Nom. spanning (volt):</b>	690 - 690
<b>Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):</b>	50
<b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):</b>	252 - 630
<b>Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):</b>	378 - 6300
<b>Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):</b>	945 - 9450
<b>Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Boutklem
<b>Apparaatbouwworm:</b>	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Nee
<b>Omegarailmontage optioneel:</b>	Nee
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>	4
<b>Met tripcontact:</b>	Ja
<b>Aantal polen:</b>	3
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP30
<b>Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:</b>	Achterzijde
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Druktoets
<b>Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:</b>	Ja
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving optioneel:</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde onderspanningsspoel:</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	31

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

