



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT3N 225 TMF 225-2250 3p F F UL/CSA

XT3N 225 TMF 225-2250 3p F F UL/CSA

1SDA075118R1

Generated on 4-3-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SDA075118R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merksnaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT3N 225 TMF 225-2250 3p F F UL/CSA
Omschrijving	XT3N 225 TMF 225-2250 3p F F UL/CSA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644790950
Netto gewicht	1,7 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 1251,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	70 x 105 x 150 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	225
Nom. spanning (volt):	240 - 347
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	25
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	225 - 225
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	2250 - 2250
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	14.4

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

