



Aardlekautomaat System pro M compact
Aardlekautomaat DS202CRM 2P C16 30mA
10kA Type A Tractie 110V

DS202CR M C16 A30 110V

2CSR772199R1164

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSR772199R1164
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS202CR M C16 A30 110V
Omschrijving	Aardlekautomaat DS202CRM 2P C16 30mA 10kA Type A Tractie 110V
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	35 kalenderdagen
GTIN code	4022903035107
Netto gewicht	245 Kilogram
Land van herkomst	PL

Prijs

Bruto prijs	€ 256,00 per 1 PC
Ingangsdatum	12-10-2023
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	245 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 40 x 106 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)spanning (volt):	110
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	72
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0.25
Breedte in module-eenheden:	2
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	10
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 35

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	4.2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

