

# Récepteur RF à encastrer pour la commande de volets

05-333

4 ans de garantie

Ce récepteur à encastrer permet de commander des volets et des persiennes. Il est très compact et peut être encastré facilement. Il fonctionne en combinaison avec des émetteurs muraux ou portables.

## Données techniques

Récepteur RF à encastrer pour la commande de volets

- Max. 32 émetteurs par récepteur
- Courant de commutation maximal: 4 A/ 230 Vac
- Alimentation: 230 V 50 Hz
- Portée maximale de transmission dans un bâtiment 30 m
- Portée maximale de transmission en champ libre : 100 m
- Type de modulation : FSK
- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 6 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Protocole de communication: Easywave
- Fréquence de fonctionnement: 868.3 GHz
- Poids: 76 g
- Dimensions (HxLxP): 49 x 70 x 29 mm
- Marquage: CE



## Schéma de câblage

