

RF-Empfänger zur Aufputzmontage mit 2 Kanälen, 12-24 V AC oder DC

05-335

4 Jahre
Garantie

Dieser Empfänger zur Aufputzmontage hat 4 Betriebsmodi. Sie können pro Kanal einen externen Impulstaster anschließen. Sie dürfen das Gerät nur zum Schalten von Niederspannungslasten verwenden. Das Gerät hat die folgenden Anwendungen:

- EIN/Aus über eine 2-Tasten-Funktion;
- EIN bei Drücken und Halten, über Tasterfunktion;
- Bedienung von Rollläden oder Jalousien über 2-Tasten-Funktion.

Die Rollladen- und Jalousiefunktion darf nur mit Gleichstrom (DC) versorgt werden.



Technische Daten

RF-Empfänger zur Aufputzmontage mit 2 Kanälen, 12-24 V AC oder DC

- Mögliche Anwendungen sind unter anderem: EIN/AUS über eine 2-Tasten-Funktion, Tasterfunktionen 2-Tasten-Rollo oder Jalousiefunktion
- Meist in Kombination mit Markisen, Lüftung oder Fensterdekoration
- Versorgungsspannung: 12-24 V AC oder DC
- Maximale Kontaktlast: AC - 24 V, 1 A (24 VA); DC - 30 V, 1 A (30 W)
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Betriebsfrequenz: 868,3 GHz
- Abmessungen (HxBxT): 63 x 70 x 35 mm
- Kennzeichnung: CE

