

Opbouw RF-ontvanger IP66 met 2 kanalen

05-336

4 jaar
garantie

Deze opbouwontvanger is beschermd tegen stof en krachtige waterstralen (IP66). Je bedient hem draadloos of via drukknoppen. Hij heeft 2 schakelcontacten van 10 A/ 230 V (wissel- en 1-polig contact) en 2 drukkno-pingangen. Je kiest uit 5 modi voor de aan/uit-functies. Die kun je voor elke uitgang afzonderlijk instellen. De bedientijd stel je naar keuze in tussen 0 en 3 seconden, de uitvaltijd tussen 0 en 120 minuten. Gebruik je de 2-kanaalsontvanger voor de bediening van rolluiken of een ventilator? Dan heb je volgende specifieke functie-instellingen:

- openen, sluiten of stoppen van de rolluiken;
- snelheidinstelling van de ventilator.

Gebruik je de ontvanger voor de bediening van een motor? Dan gebruikt het toestel beide contacten voor één motor. Je mag het alleen gebruiken in een 1-fasig verdeelnet. Het contact mag je niet gebruiken voor kringen met zeer lage veiligheidsspanning.



Technische gegevens

Opbouw RF-ontvanger IP66 met 2 kanalen

- Draadloos gestuurd en/of via lokale drukknoppen
- Voorzien van twee potentiaalvrije schakelcontacten, 1 enkelpolig en 1 wissel, 10 A, 230 V 50 Hz
- Keuze uit 5 modes voor de aan/uit functies voor elke uitgang separaat instelbaar.
- Max. 32 zenders per ontvanger
- Voeding: 230 V 50 Hz
- Max. zendbereik in een gebouw 30 m
- Max. zendbereik in open veld: 100 m
- Modulatietype: FSK
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Maximaal radiofrequent vermogen: -11.29 dBm
- Werkfrequentie: 868.3 GHz
- Beschermingsgraad: IP66
- Gewicht: 645 g
- Afmetingen (HxBxD): 56 x 94 x 180 mm
- Markering: CE



niko

Aansluitschema

