



**RF2MCW**

## **DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 2 ING. WIT**



Het wireless magneetcontact RF2RF2MCW (wit) is voorzien van twee bedrade hulpingangen voor de aansluiting en transmissie van nog eens twee onafhankelijke zones in de centrale. Een van de twee ingangen kan rolluikcontacten beheren. Het magneetcontact is voorzien van twee reed-contacten voor een flexibele plaatsing van de externe magneet. Kleur wit.

### **AWARDS**

DESIGN  
MILANO

DESIGN PLUS  
awards 2014



RF2MCW

## DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 2 ING. WIT

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Sensortype                            | Magnetisch contact  |
| Draadloze technologie                 | Bidirectioneel protocol   |
| Modulatie                             | GFSK  |
| Draadloze frequentieband (MHz)        | 868.05 ÷ 869.95   |
| Verzonden gebeurtenissen              | Alarm, Tamper, Supervisie, Lege batterij                        |
| Supervisie                            | Ja  |
| Auxiliaire ingangen                   | 2 independent wired zones                                       |
| Tamperbeveiliging                     | 2 anti-tamper en anti-traan                                     |
| EN certificeringen                    | EMC immunity EN 50130-4   |
| Magneetposities                       | 2 (rechts / links)  |
| Balancering van de bedrade zones      | NO, NC, EOL, DEOL   |
| Compatibele uitbreidingen of centrale | RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB), RFNEXUS |

### FUNCTIES

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Configuratie vanuit centrale          | Ja     |
| Ingebouwde signaalkwaliteitsindicatie | Ja     |
| Snelle bedrade zone                   | Zone C |

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Type behuizing         | ABS      |
| Productkleur           | Wit      |
| Temperatuurbereik (°C) | -10 ÷ 50 |
| Hoogte (mm)            | 92       |
| Breedte (mm)           | 22       |
| Diepte (mm)            | 25       |
| Opbouwmontage          | Ja       |
| Hoogte magneet (mm)    | 50       |
| Breedte magneet (mm)   | 11       |



**RF2MCW**

**DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 2 ING. WIT**

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Diepte magneet (mm) | 8 |
|---------------------|---|

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

|   |       |
|---|-------|
| Maximum stroombereik van het contact (mA) | 26.00 |
|---|-------|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stroomverbruik in stand-by (µA) | 4 |
|---------------------------------|---|

|             |      |
|-------------|------|
| Contacttype | Reed |
|-------------|------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Lage spanningsdrempel (V) | 2.6 |
|---------------------------|-----|

**BATTERIJ**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Type batterij | 1x lithium 3V type CR123 (inclusief) |
|---------------|--------------------------------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Comelit batterij code | 30007622 |
|-----------------------|----------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Batterijniveaucontrole | Ja |
|------------------------|----|