

Aanwezigheidsmelder P49LR, DALI-2, BMS, 32-37 m, voor inbouw (SnapFit), WAGO WINSTA® MIDI 2 x 2 m kabel met 5 polige connectors, wit

353-751521-3

4 jaar
garantie

BMS-MELDER, LANG BEREIK, VOOR INBOUW

Deze DALI-2-gecertificeerde BMS-melder kan met een externe DALI-2-besturingseenheid geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen.

OPTIMALISEER HET DALI-SYSTEEM MET LAGER STROOMVERBRUIK

Deze melder is specifiek ontworpen voor laag stroomverbruik om het totale aantal toestellen in een DALI-systeem te optimaliseren. Het stroomverbruik kan nog verder verlaagd worden door de draadloze Bluetooth®-communicatie uit te schakelen.



NAUWKEURIGE LICHTSTURING

De melder is uitgerust met een geïntegreerde PIR-sensor voor DALI-2-bedieningen volgens IEC62386-303 én met een lichtsensor voor DALI-2-bedieningen volgens IEC62386-304 om het lichtniveau te meten. De lichtsensor werkt in twee bereiken: 0-1023 lux en 0-10360 lux, voor flexibele en nauwkeurige lichtsturing.

VOORDELEN VAN DALI-2 BMS-MELDERS

Deze melder is perfect voor gebouwen met hoge eisen voor energie-efficiëntie en comfort. Hij wordt standaard gebruikt om lichtsturing, verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) te automatiseren.

INSTALLEER SNELLER MET SNAPFIT EN KRIJG BETROUWBAAR BEREIK VOLGENS IEC63180

Het unieke SnapFit-systeem zorgt voor een snelle en stabiele installatie in alle soorten verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels. Je kunt de melder eenvoudig en snel installeren met een draai-en-klikbeweging om de installatie en demontage vlotter en efficiënter te laten verlopen. De melder is voorbedraad met een kabel van twee meter en een unieke vijfpolige vrouwelijke connector om installatiefouten te voorkomen en tijd te winnen. Het detectiebereik van de reeksen P40 en M40 is getest en gedocumenteerd door een onafhankelijk extern laboratorium in een gecontroleerde omgeving, volgens de IEC 63180-norm. Geautomatiseerde en herhaalde testen zorgen voor consistente betrouwbaarheid en hoge nauwkeurigheid.

FUNCTIES

- Detectiebereik: ø 37 m op een montagehoogte van 3 m
- Instelbare PIR-gevoeligheid (4 niveaus) in 3 x 120°
- Je kunt de gevoeligheidsinstellingen via de Niko detector tool app of de BMS-software beveiligen met een pincode
- Je kunt de draadloze Bluetooth®-communicatie uitschakelen via de BMS-software

EENVOUDIGE INBEDRIJFSTELLING

- Communicatie met het volledige BMS-systeem gebeurt via de DALI-bus
- Configuratie en instellingen via de BMS-software

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer

niko

informatie over octrooien.

- Makkelijk te installeren door rechtstreekse aansluiting op de DALI-bus
- Communiceert met het BMS-systeem via de DALI-bus
- Voeding via de DALI-bus
- SnapFit montagebeugel voor snelle en stabiele montage in alle soorten van verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels
- De melder is voorbedraad met een kabel van twee meter en een unieke vijfpolige vrouwelijke connector om installatiefouten te voorkomen en tijd te winnen.
- Gebruiksvriendelijke app voor instellingen (iOS/Android) of BMS-software
- Communicatie tussen smartphone en detector via Bluetooth®
- Mogelijkheid om Bluetooth® communicatie uit te schakelen
- Gepreconfigureerde functies:
 - instelbare PIR-gevoeligheid (4 niveaus)
 - logfunctie houdt recente veranderingen bij
- Instellingen en configuratie kunnen worden beveiligd met een pincode

Technische gegevens

Aanwezigheidsmelder P49LR, DALI-2, BMS, 32-37 m, voor inbouw (SnapFit), WAGO WINSTA® MIDI 2 x 2 m kabel met 5 polige connectors, wit.

- Makkelijk te installeren door rechtstreekse aansluiting op de DALI-bus
- Communiceert met het BMS-systeem via de DALI-bus
- Voeding via de DALI-bus
- SnapFit montagebeugel voor snelle en stabiele montage in alle soorten van verlaagde plafonds met of zonder verwijderbare tegels
- De melder is voorbedraad met een kabel van twee meter en een unieke vijfpolige vrouwelijke connector om installatiefouten te voorkomen en tijd te winnen.
- Gebruiksvriendelijke app voor instellingen (iOS/Android) of BMS-software
- Communicatie tussen smartphone en detector via Bluetooth®
- Mogelijkheid om Bluetooth® communicatie uit te schakelen
- Gepreconfigureerde functies:
 - instelbare PIR-gevoeligheid (4 niveaus)
 - logfunctie houdt recente veranderingen bij
- Instellingen en configuratie kunnen worden beveiligd met een pincode

Technische gegevens

- Technologie detector: PIR
- Voedingsspanning: via DALI-bus
- Detector output: DALI-2
- Maximaal stroomverbruik: 10 mA
- Nominaal stroomverbruik (12 V, 25°C), Bluetooth® actief: 4 mA
- Nominaal stroomverbruik (12 V, 25°C), Bluetooth® niet actief: 3 mA
- Maximale opstarttijd DALI: < 1200 ms
- Maximale opstarttijd PIR-detectie: 1 min 10 s
- Bereik lichtintensiteit: 0 lux – 10360 lux
- Detectiehoek: 360°
- Detectiebereik (PIR): Ø 37 m vanop een hoogte van 3 m
- Omgevingstemperatuur: -25 – +40 °C
- Montage: inbouw (SnapFit)
- Minimale inbouwdiepte: 56,9 mm
- Boordiameter: 76 mm
- Montagehoogte: 2 – 3,5 m
- Gebruik: enkel geschikt voor montage binnenshuis
- Kleur: wit (bij benadering RAL 9003)
- Afmetingen (HxBxD): 120 x 120 x 99,1 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 100 x 100 x 42,2 mm
- Gewicht: 447 g

- Maximumbereik Bluetooth® (vrij veld, afhankelijk van het toestel): 50 m
- Werkfrequentie: 2.4 GHz
- Maximaal radiofrequent vermogen: -2 dBm
- Instellingen wijzigen: Niko detector tool app (iOS-Android) en BMS software
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK04
- Beschermingsklasse: Klasse II-toestel.
- Halogeenvrij: ja
- Markering: CE
- Kabelspecificaties
 - kabelkleur: groen
 - lengte: 2 m
 - draaddoorsnede: 1,5 mm²
 - spanning: 250 V
 - nominale stroom: 16 A
 - halogeenvrij: ja
 - omgevingstemperatuur: -5 – +70 °C
 - type connector: mannelijk, 5-polig, blauw

