



85346183



KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|--------------------------|---------------|
| Aanbevolen montagehoogte | 2,20 - 2,20 m |
| Installatiehoogte | 2,20 - 2,20 m |

Instellingen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | quicklink |
| Minimale inschakelduur | 1 s |

Funcities

| | |
|-------------------------|---------|
| Maximale bedrijfscyclus | 180 min |
|-------------------------|---------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|----|
| Met bussysteem KNX RF | Ja |
|-----------------------|----|

Leveringsomvang

| | |
|---------------------------|----|
| Inclusief busaankoppelaar | Ja |
|---------------------------|----|

Verlichting

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

Detectie

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 ° |
| Reikwijdte hoek horizontaal | 90 - 180 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Materiaal

| | |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
|-----------|-------------|

Teksten

| | |
|---------|--|
| Functie | Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening Met toetsvergrendeling Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
|---------|--|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|