

**43ECR032****UITBREIDINGSMODULE 8 RELAIS VOOR ERACLE 8/16**

De 8 relais uitbreidingsmodule kan via de seriële poort worden aangesloten op de centrale ERACLE met 8 zones art. 43CPC008. Elke relais is gekoppeld aan een zone en wordt geactiveerd bij een brandalarm van de zone waaraan hij is gekoppeld. Een eventuele in de centrale ingestelde vertraging voor de activering van de sirene wordt ook toegepast op de relais van de module art. 43ECR032. Voedingsspanning: 24VDC, verbruik in stand-by 8 mA. Extra verbruik per actief relais: 10mA. Maximaal stroomverbruik: 2A. Bereik van contacten: 1A@12VDC of 0.5A@24VDC. Bruikbare kabeldoorsneden: 1.5÷2,5 mm². Temperatuurbereik -5°C÷+40°C. Relatieve luchtvochtigheid: 93% (± 3%)@40°C. Afmetingen(HxBxD): 130x111x41 mm. Gewicht: 0.4 kg.



43ECR032

UITBREIDINGSMODULE 8 RELAIS VOOR ERACLE 8/16

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	130
Breedte (mm)	111
Diepte (mm)	41
Gewicht van het product (g)	400
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	1.5 ÷ 2.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Aantal relaisuitgangen (n°)	8
-----------------------------	---