



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 1,6A, 10kA, 1 polig+N, Z kar.

S 201M Z 1,6 NA
2CDS271103R0258

Generated on 22-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS271103R0258
Oude artikelnummer	S201M-Z1,6NA
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S 201M Z 1,6 NA
Omschrijving	Installatieautomaat 1,6A, 10kA, 1 polig+N, Z kar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	70 kalenderdagen
GTIN code	4016779600033
Netto gewicht	0,25 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 139,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 35 x 88 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Z
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	1.6
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	15
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35

Specificaties

Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	5.6

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

