



Aardlekautomaat System pro M compact
Differentieelautomaat DS202CRM 2P B32
300mA 10kA Type A Tractie

DS202CR M B32 A300

2CSR772140R3325

Generated on 1-8-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR772140R3325
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS202CR M B32 A300
Omschrijving	Differentieelautomaat DS202CRM 2P B32 300mA 10kA Type A Tractie
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	64 kalenderdagen
GTIN code	4022903034773
Netto gewicht	0,22 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 350,00 per 1 PC
Ingangsdatum	25-07-2025
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,22 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 40 x 106 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	32
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	50 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	B
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	72
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0.25
Breedte in module-eenheden:	2
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	10
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 35

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Verliesvermogen (watt):	7.6
Montagewijze:	DIN-rail

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

