

H81381P.-.-03

Product manual is available by scanning the QR code.

DE
EN
NL

2 1NU200000 MO041100

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2, D-58213 Lüdenscheid
www.BUSCH-JAEGER.de,
Tel.: +49 2351 956-1600

Deutsch

IP-Taster Außenstation

Bedienung

1

Kamera

2

Lautsprecher und Mikrofon

3

Runder Taster

4

Abschlussleiste

Anbindung

1

Reset-Taster

2

Micro-USB Anschluss für Update

3

Steckklemmen (DC+...GND) für eigenständige Stromversorgung

4

Steckklemmen (LOCK...GND) für Türöffner

5

Steckklemmen (COM...NC...NO) für potentialfreien Ausgang

6

Netzwerkanschluss

7

Anschluss für nächstes Modul

8

Anschluss für Exit-Taste

9

Anschluss für den Sensor zur Erkennung des Türzustands

10

Anschluss für 5"-Displaymodul

11

Anschluss für vorheriges Modul

Technische Daten

Nennspannung

24 V $\overline{\sim}$

Betriebsspannungsbereich

20-27 V $\overline{\sim}$

Nennstrom

27 V $\overline{\sim}$, 300 mA

Umgebungstemperatur

24 V $\overline{\sim}$, 330 mA

Kameratyp

-40 °C...+55 °C

Kamera-Betrachtungswinkel

CMOS

Auflösung

130°

Spannungsversorgung Türöffner

HD (1280 x 720 Pixel)

18 V $\overline{\sim}$, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft

Potenzialfreier Ausgang Türöffner

230 V $\overline{\sim}$, 3 A

30 V $\overline{\sim}$, 3 A

Video-Codec

H.264

Audio-Codec

G.711

IP-Level

IP 54

IK-Level

IK 07

English

IP pushbutton outdoor station

Operation

1	Camera
2	Speaker and microphone
3	Round pushbutton
4	End strip

Connection

1	Reset button
2	Micro USB update connector
3	Plug-in clamps (DC+...GND) for standalone power supply
4	Plug-in clamps (LOCK...GND) for door opener
5	Plug-in clamps (COM...NC...NO) for floating output
6	Network connector
7	Connector for next module
8	Connector for exit button
9	Connector for the sensor used for door status detection
10	Connector for 5" display module
11	Connector for previous module

Technical data

Rating voltage	24 V ~
Operating voltage range	20-27 V ~
Rating current	27 V ~, 300 mA 24 V ~, 330 mA
Operating temperature	-40 °C...+55 °C
Camera type	CMOS
Camera viewing angle	130°
Resolution ratio	HD (1280 x 720 pixel)
Power supply for door opener	18 V ~, 4 A impulse, max. 250 mA holding

Floating output for door opener	230 V ~, 3 A 30 V ~, 3 A
Video codec	H.264
Audio codec	G.711
IP level	IP 54
IK level	IK 07

Nederlands

IP-impulsdrukker buitenpost

Bediening

1

Camera

2

luidspreker en microfoon

3

Ronde impulsdrukker

4

Afsluitlijst

Verbinding

1

Resetimpulsdrukker

2

MicroUSB-aansluiting voor update

3

Steekklemmen (DC+...GND) voor zelfstandige voeding

4

Steekklemmen (LOCK...GND) voor deuropener

5

Steekklemmen (COM...NC...NO) voor potentiaalvrije uitgang

6

Netwerkaansluiting (PoE)

7

Aansluiting voor volgende module

8

Aansluiting voor exit-toets

9

Aansluiting voor de herkenning van de deurtoestand gebruikte sensor

10

Aansluiting voor 5" displaymodule

11

Aansluiting voor vorige module

Technische gegevens

Spanningswaarde

24 V ~

Bedrijfsspanningsbereik

20-27 V ~

Nominale stroom

27 V ~, 300 mA

24 V ~, 330 mA

Omgevingstemperatuur

-40 °C...+55 °C

Cameratype

CMOS

Camera-invalshoek

130°

Resolutie

HD (1280 x 720 pixels)

Voeding deuropener

18 V ~, 4 A impuls, max. 250 mA continu

Potentiaalvrije uitgang deuropener

230 V ~, 3 A

30 V ~, 3 A

Video-codec

H.264

Audio-codec

G.711

IP-level

IP 54

IK-level

IK 07