



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E1.2B G Touch LSIG In=800A Uitrijdbare uitvoering 3 polig

E1.2B 800 Ekip G Touch LSIG 3p WMP

1SDA072097R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA072097R1
Oude artikelnummer	E1.2B 800 EKIP G T
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax 2
Type	E1.2B 800 Ekip G Touch LSIG 3p WMP
Omschrijving	Emax2 E1.2B G Touch LSIG In=800A Uitrijdbare uitvoering 3 polig
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644759476
Netto gewicht	15,4 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 12132,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DW

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	15,5 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	380 x 335 x 350 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85362090

## Specificaties

<b>Nom. continustroom lu (ampère):</b>	800
<b>Nom. spanning (volt):</b>	690 - 690
<b>Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):</b>	42
<b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):</b>	320 - 800
<b>Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):</b>	480 - 8000
<b>Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):</b>	1200 - 12000
<b>Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:</b>	Ja
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Aansluiting via apart chassisdeel
<b>Apparaatbouwworm:</b>	Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Nee
<b>Omegarailmontage optioneel:</b>	Nee
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>	4
<b>Met tripcontact:</b>	Ja
<b>Aantal polen:</b>	3
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP30
<b>Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:</b>	Aansluiting via apart chassisdeel
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Druktoets
<b>Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:</b>	Ja
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving optioneel:</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde onderspanningspoel:</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	100

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

