



Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal Draadloos BLE-zender 2-kanaals + tussenring Future

6716 UBT

2CKA006710A0015

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006710A0015
ETIM Productklasse	EC000257 - Zender/afstandsbediening voor schakelmateriaal
Merksnaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Draadloos
Type	6716 UBT
Omschrijving	BLE-zender 2-kanaals + tussenring Future Casambi BLE-zender, te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's Balance, Future, Axcent, Carat, Dynasty, puur RVS, Solo en Reflex. Kan vrij in de ruimte worden gemonteerd op een vlakke wand met de meegeleverde plakband en bevestigingsplaat.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395306864
Netto gewicht	43,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 85,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AG

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	43,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	13,7 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 12-12-2023

Specificaties

Wandzender:	Ja
Raamzender:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Signaaloverdracht:	Overig
Aantal kanalen:	4
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Transparant:	Nee
Reikwijdte (meter):	10
Geschikt voor schakelaar:	Ja
Geschikt voor dimmer:	Ja
Geschikt voor jaloezieschakelaar:	Ja
Geschikt voor indicatie-element:	Nee
Geschikt voor bewegingssensor:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee
Met handzender:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>