

## Componenten

**Fornuisgroep 1-fase, 16A, B-kar**

- Fornuisgroep 1-fase.
- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Componentbreedte: 36 mm.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT90206</b>
EAN:	8712259536439
Toegekende spanning	230 V
Toegekende stroom	16 A
Toegekende isolatiespanning $U_i$	250 V
Toegekende stootspanningsvastheid $U_{imp}$	4 kV
Verliesvermogen	9.2 W
Spanningstype	AC
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	1
Inbouwdiepte	70 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 - 45 °C
Verontreinigingsgraad	2
Explosie veilig	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.75 - 16 mm <sup>2</sup>
Uitschakelkarakteristiek	B
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.75 - 16 mm <sup>2</sup>
Totaal aantal polen	2
Aantal beveiligde polen	1
Nominaal schakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 60898 bij 230V	6 kA
Nominaal schakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 60898 bij 400V	6 kA
Nominaal schakelvermogen $I_{cu}$ volgens IEC 60947-2 bij 230V	
Nominaal schakelvermogen $I_{cu}$ volgens IEC 60947-2 bij 400V	
Energiebegrenzingsklasse	3
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Meeschakelende nul	Ja
Frequentie	50 - 50 Hz
Overspanningscategorie	3
Verzending	6

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energiemanagementsystemen.