

Luxueuze en compacte handsfree videobinnenpost met kleurenscherm en menufunctie, opbouw

10-571

4 jaar
garantie

Deze compacte opbouwvideobinnenpost met kleurenscherm is vervaardigd uit aluminium en is standaard uitgerust met de volgende functies: een gesprek voeren met een bezoeker, toononderscheid voor een oproep aan een appartementsdeur, hoofddeur of interne oproep, licht schakelen, deur openen, volume en beeld regelen, beltoon uitschakelen, camerabeelden activeren, bezet- en oproepaanduiding met leds. De bediening gebeurt via 5 functietoetsen en een menu dat kan geraadpleegd worden via 3 navigatietoetsen aan de zijkant van het toestel. De functionaliteit van één toets kan vrij toegewezen worden en deze kan ofwel een stuurfunctie voor relais 10-831 uitzenden, een parallelle oproep zijn, een interne oproep maken, het licht schakelen, bel-en-kom-binnen-functie instellen of een doorschakelfunctie activeren. De communicatie met de bezoeker verloopt handenvrij.



Technische gegevens

Luxueuze en compacte handsfree videobinnenpost met kleurenscherm en menufunctie, opbouw.

- Functie: De videobinnenpost maakt deel uit van een deurcommunicatiesysteem met een buitenpost en een voeding. Het kan het beeld weergeven van een bezoeker aan de deur en staat je toe te communiceren met de bezoeker. Het is voorzien van een TFT-kleurenscherm met een schermdiagonaal van 8,5 cm. Het toestel moet op een inbouwdoos bevestigd worden via de meegeleverde montageplaat. Manueel gestuurde wisselspraak is mogelijk naast handenvrij spreken in 2 richtingen.

Er zijn toetsen voorzien om de deur te openen, het camerabeeld te activeren, de verlichting aan te schakelen, het menu te activeren, het gesprek te openen en om te switchen tussen spreken / luisteren (voor manueel geactiveerde wisselspraakverbinding).

Er zijn vier verschillende oproepen mogelijk: van de appartementsdeur, de hoofdbuitenpost, een bijbuitenpost en een oproep afkomstig van een ander binnentoestel.

Voor elk soort oproep werd er een aparte beltoon voorzien. Deze beltonen kunnen gewijzigd worden. Er is keuze tussen 13 beltonen. Het is mogelijk om aan 4 specifieke beldrukknoppen een aparte beltoon toe te kennen.

Het belsignaal kan manueel ingesteld worden. Het belsignaal kan worden uitgeschakeld met de daartoe bestemde toets, wat weergegeven wordt door een oplichtende rode indicatielied. Een oproep wordt weergegeven met een groene indicatielied.

Het toestel is voorzien van een afneembare klemmenstrook en een jumper om de afsluitweerstand voor het videosignaal te configureren.

Het is mogelijk om een potentiaalvrije etagebeldrukknop aan te sluiten op de klemmenstrook.

Aan de vrij programmeerbare functietoets kan één van volgende functies worden toegewezen: het lichtcontact schakelen (standaard), een stuurfunctie uitzenden, het toestel parallel programmeren op een andere binnenpost, de bel-en-kom-binnenfunctie activeren, een oproepdoorschakeling naar een ander toestel instellen.

- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0,1 \text{ mA}$, $I(P) = 10 \text{ mA}$ in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 400 \text{ mA}$
- Afwerkingskleur: grijs
- Materiaal bovenkader: geanodiseerd aluminium + polycarbonaat

niko



Aansluitschema

