

# Trådløs mini håndholdt RF-sender med 1-kanal og 4-betjeningstryk

**05-317**

E-Nr.:34 67 604 172

4 års  
garanti

Denne mini-sender har 4 betjeningstryk. Du kan bruge den i kombination med alle Niko-modtagere. Driftsstatus angives via LED. Enheden er særligt velegnet til plejesektoren (fx til alarmfunktion) eller i hjemmet. Batteri medfølger.

Den håndholdte sender kan i kombination med Niko Home Control USB RF-interfacet (410-00099) også bruges i Niko Home Control-installationer.

## Tekniske data

Trådløs mini håndholdt RF-sender med 1-kanal og 4-betjeningstryk

- Fire kanaler
- Hver kanal kan betjene en eller flere Niko RF-modtagere
- Maks. sendeområde i en indbygget 30 m
- Maks. sendeområde i åbent rum: 100 m
- Modulationstype: FSK
- Batteritype: 3V CR2032 (inkluderet)
- Muligt at kommunikere med den controller til Niko Home Control ved at tilslutte USB RF-interfacet til en ledig USB-port på controlleren
- Ikke kompatibel med den trådløse bridge
- Kommunikationsprotokol: Easywave®
- Maksimal feltstyrke: 0.6 dBm
- Driftsfrekvens: 868.3 GHz
- Vægt: 28 g
- Dimensioner (HxBxD): 61.6 x 37.2 x 10.9 mm
- Godkendelse: CE

